

**Standardisierte Leistungsbeschreibung**  
**Leistungsgruppe (LG) 88 - GA-System Verteiler**

**Kennung: HT Version: 012**

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Datum: 31.12.2018

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

**Vorversion:**

HT 011

Herausgeber: Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

- ULG 8800 Wählbare Vorbemerkungen**
  - ULG 8801 Verteilerschränke und Zubehör**
  - ULG 8802 Einspeisung**
  - ULG 8803 Allgemeine Verteilereinbauten**
  - ULG 8804 Motorabgänge einstufig**
  - ULG 8805 Motorabgänge mehrstufig**
  - ULG 8806 Sonstige Leistungsabgänge**
  - ULG 8807 Steuerfunktionen**
  - ULG 8812 Verteiler Dienstleistungen**
  - ULG 8822 Klemmarbeiten Kabel GA-System, sonst. Klemmarbeiten**
-

## Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

### 88 GA-System Verteiler

Soweit in Vorbemerkungen, Positionstexten oder LV-Beilagen nicht anders angegeben, gelten für diese Leistungsgruppe folgende Regelungen bzw. ist folgender Mindeststandard vereinbart:

Als GA-System Verteiler werden Elektro-Verteiler für die Gebäudeautomation bezeichnet, welche die Automationsschwerpunkte (ASP) bilden.

#### 1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

##### 1.1 Verteilergrößen

Alle Größenangaben erfolgen in mm und sind Richtwerte für handelsübliche Außenmaße. Die vom Auftraggeber vorgesehenen Platzreserven (rund 20 %) und ausreichender Raum für die notwendigen Versicherungen, Anschlussräume, Zugentlastung und die Ableitung thermischer Belastungen sind dabei berücksichtigt.

Sieht der Auftragnehmer Schaltschränke mit größeren als den angegebenen Richtmaßen vor, stellt er vor der Leistungserbringung das Einvernehmen mit dem Auftraggeber her und hält auf dessen Wunsch die angegebenen Abmessungen ein.

##### 1.2 Schutzart

Die Schutzart von Verteilern entspricht mindestens IP 40. Kabeleinführungen oben oder seitlich entsprechen mindestens IP 43.

##### 1.3 Verteilereinsätze

Im Folgenden werden als Verteilereinsätze verstanden:

- fabrikmäßig hergestellte Befestigungsvorrichtungen für Betriebsmittel einschließlich Frontplatten oder Abdeckungen
- fabrikmäßig hergestellte Montageplatten oder Vorrichtungen zum freien Aufbau von Geräten,

die in Verteilerkästen oder -schränken eingebauten sind.

##### 1.4. Einbau von Betriebsmitteln

Betriebsmittel mit der Bezeichnung Reiheneinbau (RE) werden mit einer Schnellbefestigung für die einfache Montage auf NORM-Tragschienen mit 35 mm Breite ausgeführt. Betriebsmittel, die nicht für den Reiheneinbau geeignet sind, sind in geeigneter Weise auf Montageplatten montiert. Für Betriebsmittel, die in der Verteilertür befestigt werden, sind Ausschnitte vorgesehen, die entsprechende Schutzart wird eingehalten.

##### 1.4.1. Einkalkulierte Leistungen bei Verteilerkästen, -gehäusen und Einsätzen:

- Trag- und Haltekonstruktionen für Verteilereinbauten und Verdrahtungskanäle
- Kabel- und Leitungsdurchführungen, der Schutzart entsprechend ausgeführt
- Zugentlastungen
- Berührungsschutzabdeckungen
- Kennzeichnung
- Grund- und Endbeschichtung in Standardfarben
- Plantaschen

##### 1.4.2. Einkalkulierte Leistungen bei Verteilereinbauten:

- Beschriftung am Betriebsmittel und auf der Montageplatte
- Beschriftung auf Frontplatten, Türen und Paneelen
- Verdrahtungskanäle
- Systemverschiebung für Reiheneinbaugeräte mit einem Kappenmaß von 45 mm
- Verschiebungs- und Verdrahtungsmaterial innerhalb des Verteilerschranks
- Reihenklappen, Einspeiseklappen sowie systemgebundenes Zubehör in Reiheneinbauform (z.B. Hilfskontakte oder Hilfsschalter, Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser)
- Ausnehmungen im Berührungsschutz
- Befestigungsmaterial
- erforderliche Anpassglieder zur Anpassung an die Ein- und Ausgänge der Steuer-Regelgeräte

Reserven:

- Verteilerschränke werden mit einer Platzreserve für nachträgliche Einbauten von 20% ausgeführt
- Kabelkanäle werden mit einer Platzreserve von 20% ausgeführt
- Motorschutzelemente werden mit einer Einstellreserve von 10% ausgeführt.

##### 1.5 Fehler- und Zusatzschutz

Wenn das Netz es zulässt und nichts anderes vereinbart ist, ist als Fehlerschutz Nullung zu verwenden. Für Verteilersteckdosen, Beleuchtung und Verbraucher welche mittels Steckdose angeschlossen werden, werden mit eigenen FI/LS-Schalter (30 mA), die auch den Zusatzschutz erfüllen, ausgeführt.

Bei einer Ausführung Fehlerschutzschaltung ist die Anzahl der montierten Fehlerstromschutzeinrichtungen auf die vom GA-System Verteiler aus versorgten Anlagen oder Verbraucher abgestimmt.

Fehlerstromschutzschalter oder FI/LS-Schalter sind mit Hilfskontakt samt Einbindung in eine Störmeldung bzw. Summenstörmeldung entsprechend den technischen Erfordernissen in Verteilern eingebaut und angeschlossen.

## Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

### 1.6 Leitungsschutz- und Leistungsschalter

Leitungsschutz- und Leistungsschalter sind mit Hilfskontakt samt Einbindung in eine Störmeldung bzw. Summenstörmeldung entsprechend den technischen Erfordernissen in Verteilern eingebaut und angeschlossen. Wenn nicht anders angegeben werden Lastabgänge bis 35A mit Leitungsschutzschaltern, größer 35A mit Kompakt-Leistungsschaltern ausgeführt. Der Neutralleiter wird nicht geschaltet.

### 1.7 Schmelzsicherungen

Alle im Verteiler eingebauten erforderlichen Vorsicherungen zum Schutz der in den Abgängen eingebauten Geräte (gemäß Herstellerangabe) sowie Vorsicherungen für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen sind in die Einheitspreise der Verteilerabgänge (z.B. Motorabgang, Leistungsabgang) einkalkuliert. Die Sicherungen werden kleiner 35 A als D0-Sicherungen, ab 35 A als NH-Sicherungslasttrennschalter ausgeführt. Die Sicherungseinsätze und Passhülsen sind in die Einheitspreise einkalkuliert. Wenn nicht anders angegeben wird der Neutralleiter nicht gesichert. Für Schmelzsicherungen ist in jedem Verteiler (Feld) ein Reservesicherungshalter mit Sicherungseinsätzen vorhanden.

### 1.8 Verschiebung(en)

Sammelschienen sind für den angegebenen Bemessungsstrom der Verteilereinspeisung und bei 35°C Umgebungstemperatur und 70°C Schienentemperatur ausgelegt. Sie sind einschließlich Schienenträger und sonstigem Isoliermaterial in kurzschlussfester Ausführung in Verteilern eingebaut und angeschlossen. Schienenstöße und Verbindungsblaschen, der Mehraufwand für Kröpfungen (auch lamellierte Sammelschienen) sind einkalkuliert.

### 1.9 Verdrahtung

Die Verdrahtung wird bis zu einem Querschnitt von 6 mm<sup>2</sup> in Kabelkanälen geführt. Der Verteiler ist komplett anschlussfertig auf Reihenklemmen verdrahtet. Die Verdrahtung ist feindrätig ausgeführt, wobei die Anschlüsse mit Adernendhülsen (nicht bei Klemmen mit Zugfedertechnik) oder Kabelschuhen je nach Erfordernis versehen sind und je Endhülse oder Kabelschuh nur ein Leiter verpresst ist. Für schwenkbare Türen und Paneele sind entsprechende Leitungsmaterialien (z.B. YF, YSF) zu verwenden. Die Verdrahtung ist im schwenkbaren Bereich zusätzlich gegen mechanische Beschädigung geschützt. Blockklemmen und "fliegende" Klemmen werden nicht eingesetzt.

### 1.10 Klemmenleisten

Der Anschluss externer Kabel oder Leitungen bis zu 35 mm<sup>2</sup> erfolgt an Reihenklemmen, Anschlüsse für größere Querschnitte werden direkt an Geräten hergestellt. Die Klemmleisten für Kleinspannungen sind getrennt von den Klemmen des Leistungsteiles.

### 1.11 Beschriftung außen

Die Systematik der Beschriftung erfolgt nach Absprache mit dem Auftraggeber. Jeder Verteiler (Verteilerfeld) ist mit einem nicht handschriftlichen Beschriftungsschild, dauerhaft befestigt und für die Umgebungs- und Einsatzbedingungen geeignet, ausgestattet.

### 1.12 Beschriftung innen

Die Systematik der Beschriftung erfolgt nach Absprache mit dem Auftraggeber. Alle im Verteiler eingebauten elektrischen Geräte/Betriebsmittel sind gut lesbar und haltbar mit Kennung (gemäß Stromlaufplan) und mit Klartext nicht handschriftlich 2x beschriftet (Betriebsmittel und Montageplatte). Bei abnehmbaren Geräten wird sowohl das Gerät als auch dessen Sockel beschriftet. Bezeichnungen von Schaltern, Tastern und Signalisierungseinrichtungen erfolgen mit Beschriftungsschildern (vorzugsweise oberhalb oder unterhalb), Stellungenbezeichnungen entsprechend der Position der einzelnen Stellungen.

## 2. Engineering und Inbetriebnahme:

Das Engineering beinhaltet die weitere Bearbeitung des GA-Projektes auf Basis der Vorgaben der Planung und des Vertragsleistungsverzeichnisses (-projektes) und den Vorgaben der Gewerke HKLS. Das Engineering sowie die Inbetriebnahme der GA-System Verteiler sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Inbetriebnahme wird auf Basis der Vorgaben des Engineering erbracht und setzt fertiggestellte betriebstechnische Anlagen, fertige Elektroinstallation und funktionierende Netzversorgung voraus. Weiters sind wasser- und luftseitige Einregulierungen (Gewerke HKLS) durchgeführt und es stehen alle erforderlichen Medien zur Verfügung.

Das Engineering umfasst:

- Überprüfung/Auslegung der Verteilergrößen
- Auswahl der Betriebsmittel
- Festlegung der Schutzeinrichtungen
- Festlegung der Bedien- und Anzeigefunktionen
- Erstellung von Stromlaufplänen, Aufbauplänen, Verteileransichten, Kabellisten
- Erstellung der Dokumentation

Die Inbetriebnahme und Überprüfung umfassen:

- der Drehrichtung aller mit dem Verteiler in Verbindung stehenden elektrischen Antriebe (z.B. Pumpen, Ventilatoren, E-Heizregister, Dampfbefeuchter)
- der tatsächlichen Nennströme aller mit dem Verteiler in Verbindung stehenden elektrischen Antriebe,

## Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- sowie Einstellen der Auslöser-Schutzeinrichtungen
- aller am Verteiler und an den peripheren Geräten ankommenden beziehungsweise abgehenden Anschlusskabel auf Übereinstimmung mit den Unterlagen
- der Wirksamkeit der elektrischen Schutzmaßnahmen
- der Sicherheitseinrichtungen auf Funktion (Fluchtschalter, Brandschutzschalter, Frostschutzfunktion und dergleichen)
- der Steuerfunktionen einschließlich aller Verriegelungen, Steuerungen von Schaltuhren, Zeitrelais und dergleichen
- der Speisespannung am Verteiler

sowie das Nachziehen der Klemmen im Verteiler und an den peripheren Geräten.

Projektspezifische Engineering-Leistungen sind in eigenen Positionen beschrieben.

### 3. Dokumentation:

Die Übergabe der Dokumentation erfolgt durch den Auftragnehmer spätestens bei Übernahme der Anlage durch den Auftraggeber.

Die Dokumentation umfasst mindestens:

- Bedienungsanleitungen
- Angaben der für den Betrieb und die Instandhaltung des Systems bzw. dessen Komponenten notwendigen Hinweise und Unterweisungen
- das Liefern von Bestandsplänen der eigenen Leistungen in vom AG beigestellten Ausführungsplänen in elektronisch bearbeitbarer Form (z.B. Grundrisse 1:50)
- Anordnungspläne aller Einbauteile in Übersichtsdarstellung (z.B. Anordnung der Einbaugeräte, Türansicht)
- Stromlaufpläne, Aufbauplänen, Verteileransichten, Kabellisten
- Mess- und Einstellprotokolle
- Anschlusspläne (Klemmenplan)
- produktspezifische Teileliste(n) (Stücklisten) aller Einbauten einschließlich Sicherungsgeräten (Sicherungsliste/-verzeichnis)
- etwaige Prüfungen und Messungen an der errichteten Anlage und deren Protokollierung
- In jedem Verteiler (Feld) ist eine Liste der vorhandenen Sicherungen mit Nummer, Bezeichnung, Leistungsdaten, etwaigen Einstellwerten und der Bezeichnung der angeschlossenen Verbraucher dauerhaft angebracht

Die Bestandsdokumentation wird in dreifacher Ausfertigung geliefert.

Die Erstellung von ergänzenden projektspezifischen Dokumentationsunterlagen sowie geänderte Ausführung der Unterlagen ist in eigenen Positionen beschrieben.

*Kommentar:*

*Literaturhinweis (z.B.):*

- ÖVE/ÖNORM E 8001 Errichtung von elektrischen Anlagen mit Nennspannungen bis ~1000 V und =1500 V
- Teil 6 bis 63 Prüfungen - Anlagenbuch Prüfbefund
- ÖNORM H 2203 Herstellung von Elektroinstallations-, Blitzschutz- und sicherheitstechnischen Anlagen sowie Anlagen der Informations- und Kommunikationstechnik - Werkvertragsnorm.

*Frei zu formulieren (z.B.):*

*Besondere Anforderungen an elektrische Betriebsmittel, an Anlagen und Systeme mit integrierten elektrischen bzw. elektronischen Bauteilen oder an elektrische Apparate, welche über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehen (z.B. EMVV, NspgGV, EIExV, ETV), oder erhöhte Anforderungen im Zusammenhang mit beispielsweise Verlustwärme, Sonderbeschichtung oder besondere Vorkehrungen für den Feuerschutz sind ausdrücklich anzugeben.*

LB-Version: 12                      Geändert

**Änderung:**

z.B.

LG Stichwort von MSRL-Verteiler geändert auf GA-System Verteiler.

Pkt.1.4: Einbau von Betriebsmittel (geändert): ... wird eingehalten. Alle Betriebsmittel werden so montiert, dass eine ordentliche Wärmeabfuhr jederzeit möglich ist (z.B. Abstand zwischen den Betriebsmitteln einhalten, Betriebsmittel auf Distanzhalter montieren).

Pkt.1.4.2 (geändert): Einkalkulierte Leistungen bei Verteilereinbauten: Beschriftung am Betriebsmittel und auf der Montageplatte

Pkt.1.5 (geändert): Fehler und Zusatzschutz: ... zu verwenden. Für Verteilersteckdosen, Verteilerbeleuchtung und sonst. Verbraucher die mittels Steckdosen angeschlossen werden, werden mit eigenen FI/LS-Schalter (30 mA). die auch ...

Pkt.1.6 (geändert): Leitungsschutz und Leistungsschalter: Wenn nicht anders angegeben werden Lastabgänge bis 35A mit Leitungsschutzschaltern, größer 35A mit Kompakt-Leistungsschaltern ausgeführt. Der Neutralleiter wird nicht geschaltet.

Pkt.1.9 (geändert): Verdrahtung: ... die Anschlüsse mit Adernendhülsen (nicht bei Klemmen mit Zugfedertechnik) oder Kabelschuhen je nach ...

Pkt.1.12 (geändert): Beschriftung innen ... Alle im Verteiler eingebauten elektrischen Geräte/Betriebsmittel sind gut lesbar und haltbar mit Kennung (gemäß Stromlaufplan) und mit Klartext nicht handschriftlich 2x beschriftet (Betriebsmittel und Montageplatte). Bei abnehmbaren ...

## Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Pkt.2. (geändert): Engineering und Inbetriebnahme: Erstellung von Stromlaufplänen, Aufbauplänen und Verteileransichten, Kabellisten	
	Pkt.3. (geändert): Dokumentation: Stromlaufpläne, Aufbaupläne, Verteileransichten, Kabellisten	
	88.01 (geändert): Begriff MSRL entfernt.	
	Pkt.2.6 (geändert): Verteilergehäuse inkl. Verteilereinsatz:	
	Der Verteiler ist so konstruiert, dass eine max. Innentemperatur von 45 °C im Verteiler entsteht. Wenn erforderlich ist der Verteiler mit Be- und Entlüftung mit Zu- und Ablüftöffnung samt Anschlussflansch und Filter für den Anschluss an eine externe mechanische Lüftungsanlage, oder einer mechanischen Lüftung mit Ventilator im Verteiler, Zu- und Ablüftöffnungen mit Filter, Gitter und Temperaturregler oder einer Klimatisierung auszuführen.	
	88.0116A (neu): Klemmkasten H200 B200.	
	88.0116B (neu): Klemmkasten H200 B300.	
	88.0116C (neu): Klemmkasten H200 B400.	
	88.0116D (neu): Klemmkasten H200 B500.	
	88.0116E (neu): Klemmkasten H200 B600.	
	88.0116F (neu): Klemmkasten H300 B300.	
	88.0116G (neu): Klemmkasten H300 B400.	
	88.0116H (neu): Klemmkasten H300 B500.	
	88.0116I (neu): Klemmkasten H300 B600.	
	88.0116X (neu): Klemmkasten lt. Spezifikation.	
	88.0117I (neu): Az f.geänderte Schutzmaßnahme.	
	88.0119D (geändert): ... mit Temperaturregelung ergänzt.	
	88.0119F (neu): Az f.Verteiler Be-/Entlüftung mit Ventilator.	
	88.0119G (neu): Az f.Verteiler Temperaturüberw.	
	88.0119H (neu): Az f.Verteiler Feuchteüberw.	
	88.0119I (neu): Az f.Verteiler Temperatur- und Feuchteüberw.	
	88.02 (geändert): MSRL-Verteiler geändert auf GA-System Verteiler. AutoGer ersetzt durch Automationseinrichtung.	
	88.0203A bis 88.0203I und 88.0203X (neu): Einspeisung Lasttrennsch.	
	88.0221X (geändert) MSRL Verteiler geändert auf GA-System Verteiler	
	88.03 (geändert):	
	Pkt. 2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen Text ergänzt/angepasst:	
	Alle erforderliche Komponenten zum Schutz von eingebauten elektronischen Komponenten wie Automationseinrichtungen, Controller, Regler, IT-Komponenten etc. gegen Überspannung (Feinschutz) sind in den Einheitspreisen der Verteiler einkalkuliert.	
	Ggf. zusätzlich erforderliche Blitzstrom- oder Überspannungsableiter sind einschließlich erforderlicher Vorsicherungen sowie mit Verbindung-/Anschlussbügel in Verteilern eingebaut und angeschlossen. Die Verbindungs-/Anschlussbügel sowie die Vorsicherung und die Verdrahtung sind in den Einheitspreis der Position Ableiter einkalkuliert. Solche Blitzschutz- und Überspannungsableiter sind auf das von anderer Seite erstellte Blitzschutz- und Überspannungskonzept abgestimmt.	
	Kommentar ergänzt	
	88.0103D (geändert): U-Anzeige Asymmetrirelais geändert auf U-Anzeige Asymmetrirelais.	
	88.0338B bis 88.0338S entfernt.	
	88.0339A bis 88.0339R entfernt.	
	88.0340B bis 88.0340S entfernt.	
	88.0341A bis 88.0341S entfernt.	
	88.0341X (neu): Überspannungsabl.Feinschutz	
	88.0342E bis 88.0342I entfernt.	
	88.0343X entfernt.	
	88.0344X entfernt.	
	88.0345X entfernt.	
	88.0347B bis 88.0347S entfernt.	
	88.0347X (neu): FI-Schalter	
	88.0348A bis 88.0348S entfernt.	
	88.0349A bis 88.0349M entfernt.	
	88.0350A bis 88.0350H entfernt.	
	88.0351C bis 88.0351Q entfernt.	
	88.0352J bis 88.0352Q entfernt.	
	88.0354J bis 88.0354Q entfernt.	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	88.0356X entfernt.	
	88.0413A (neu): Motorabgang K-LS EC/PM 1,5kW.	
	88.0413B (neu): Motorabgang K-LS EC/PM 2,2kW.	
	88.0413C (neu): Motorabgang K-LS EC/PM 4kW.	
	88.0413D (neu): Motorabgang K-LS EC/PM 5,5kW.	
	88.0413E (neu): Motorabgang K-LS EC/PM 7,5kW.	
	88.0413F (neu): Motorabgang K-LS EC/PM 11kW.	
	88.0413G (neu): Motorabgang K-LS EC/PM 15kW.	
	88.0413H (neu): Motorabgang K-LS EC/PM 18,5kW.	
	88.0413I (neu): Motorabgang K-LS EC/PM 22kW.	
	88.0413J (neu): Motorabgang K-LS EC/PM 30kW.	
	88.0722A (neu): Steuerfunktion Laufüberwachung Ventilator.	
	88.0721 (geändert): AutoGer ersetzt durch Automationseinrichtung (AE).	
	88.0721F (geändert): Bei anstehendem Störsignal eines Differenzdruckwächters wird eine Steuerfunktion (z.B. Anlagenabschaltung) ausgelöst (statt Störmeldeanzeige (Leuchtdiode orange) angesteuert)	
	88.12 (geändert): Dienstleistungen geändert auf Verteiler Dienstleistungen.	
	88.1206A (geändert): Erweiterte Dokumentaion Einbind.AK-System geändert auf Erweiterte Dokumentation Einbind.AK-System.	
	88.1211X (neu): Dienstleistung	
	88.22 (geändert): MSRL-Kabel geändert auf Klemmarbeiten Kabel GA-System, sonst. Klemmarbeiten Begriff MSRL entfernt, Begriff AutoGer entfernt. Sonst. Anklemmarbeiten ergänzt,	
	88.2201B (geändert): Antriebsmotor Sonnenschutz <u>230V</u> eins.	
	88.2204A (geändert): Grundtext angepasst.	
	88.2201N (neu): Volumenstromregler 24 V+Bus eins.	
	88.2204C (geändert): Positionsstichwort von Brandschutzklappe 24V eins.+1 Stellungsrückm. geändert auf Brandschutzklappe 24V eins.+2 Stellungsrückm. Folgetext entfernt.	
	88.2204D (geändert): Positionsstichwort von Brandschutzklappe 24V eins.+2 Stellungsrückm.+RBus. Folgetext entfernt.	
	88.2204E (geändert): Positionsstichwort von Brandschutzklappe 230V eins.+1 Stellungsrückm. geändert auf Brandschutzklappe 230V eins.+2 Stellungsrückm. Folgetext entfernt.	
	88.2204F (geändert): Positionsstichwort von Brandschutzklappe 230V eins.+2 Stellungsrückm. geändert auf Brandschutzklappe 230V eins.+2 Stellungsrückm.+RBus. Folgetext entfernt.	
	88.2204J (neu): Brandrauchsteuerklappe 24V eins.+2 Stellungsrückm.+RBus	
	88.2204K (geändert): Folgetext entfernt.	
	88.2204L (neu): Brandrauchsteuerklappe 230V eins.+2 Stellungsrückm.+RBus	
	88.2209M (geändert): Folgetext entfernt.	
	88.2209N (neu): Volumenstromregler 24V+Bus beids.	
	88.2212 (geändert): Grundtext angepasst.	
	88.2212C (geändert): Brandschutzklappe 24V beids.+1 Stellungsrückm. geändert auf Brandschutzklappe 24V beids.+2 Stellungsrückm. Folgetext entfernt	
	88.2212D (geändert): Brandschutzklappe 24V beids.+2 Stellungsrückm. geändert auf Brandschutzklappe 24V beids.+2 Stellungsrückm.+RBus.Folgetext entfernt.	
	88.2212E (geändert): Positionsstichwort von Brandschutzklappe 230V beids.+1 Stellungsrückm. geändert auf Brandschutzklappe 230V beids.+2 Stellungsrückm. Folgetext entfernt.	
	88.2212F (geändert): Positionsstichwort von Brandschutzklappe 230V beids.+2 Stellungsrückm. geändert auf Brandschutzklappe 230V beids.+2 Stellungsrückm.+RBus. Folgetext entfernt.	
	88.2212J (neu): Brandrauchsteuerklappe 24V beids.+2 Stellungsrückm.+RBus	
	88.2212L (neu): Brandrauchsteuerklappe 230V beids.+2 Stellungsrückm.+RBus	
	Positionen mit Bieterlücken (z.B. zur Abfrage von angebotenen Materialien/Erzeugnissen, für Herstellerangaben, Ausführungs- bzw. Produktdetails lt. Bieter) sind frei zu formulieren.	

**8800 Wählbare Vorbemerkungen***LB-Version: 12**Geringfügig Geändert*

**880000** **Arbeitsgerüste für die angegebene Höhe (über 4 m), einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse.**

**880000A** **Arbeitshöhe (ü.4m)**

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

Angabe der Arbeitshöhe über 4 m: \_\_\_\_\_

*LB-Version: 12**Geringfügig Geändert*

**880001** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**880001A Netzart NSHV**

Netzsystem ab NSHV: \_\_\_\_\_

Blitzschutzklasse ab NSHV: \_\_\_\_\_

Besondere Bestimmungen des Netzbetreibers: \_\_\_\_\_

**880001H Auflistung angebotener Komponenten AN**

Eine Auflistung der angebotenen Komponenten (Erzeugnis/Type) wird vom AN/Bieter beigelegt.

Zeitpunkt der Übergabe: \_\_\_\_\_

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

*LB-Version: 12**Geändert**Änderung:*

Systemarchitektur MSRL-Management geändert auf Systemarchitektur GA-Management.

**880001X LV-Beilagen**

Beiliegende Unterlagen: \_\_\_\_\_

**8801 Verteilerschränke und Zubehör****1. Allgemein:**

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl, mindestens 1.4301 (V2A), zu verstehen.

**2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:****2.1 Wandverteilerschränke**

Wandverteilerschränke sind aus Stahlblech gefertigt. Sie werden auf Putz oder in Nischen montiert. Ein Wandverteilerschrank besteht aus einem Gehäuse mit Rückwand, Tür und Verriegelung sowie einem Verteilereinsatz..

**2.2 Standverteilerschränke**

Standverteilerschränke sind aus Stahlblech gefertigt. Sie werden auf Sockel (100 mm) montiert. Ein Standverteilerschrank besteht aus Tür, Rück- und Seitenwänden, Dach- und Bodenblechen sowie einem Verteilereinsatz. Die Tür ist mit Stangenantrieb und Schwenkhebel ausgeführt.

**2.3 Anreihverteilerschränke**

Anreihverteilerschränke sind aus Stahlblech gefertigt. Sie werden auf Sockel (100 mm) montiert. Ein Anreihverteilerschrank besteht aus Schrankelementen wie Rahmen, Tür mit wechselbarem Anschlag, Bodenblech, Rückwand, Dachblech und Verteilereinsatz. Sie werden zusammengebaut und montiert. Die Türen sind mit Stangenantrieb und Schwenkhebel ausgeführt. Besteht ein Verteiler aus mehreren Anreihverteilerschränken, so sind diese miteinander so zu verschrauben, dass sie eine Einheit (System) ergeben.

Die Seitenwände sind in einer eigenen Position beschrieben.

**2.4 Türen**

Es ist jede Tür in Standardausführung mit einem Schloss für den Einbau eines DIN-Halbzylinders vorgesehen. Bei Türhöhen ab 1500 mm sind mindestens zwei Verriegelungen ausgeführt, ab 1700 mm mit Stangentrieb und Schwenkhebel. Die Türen sind ab einer Einsatzbreite von 900 mm zweiflügelig ausgeführt.

**2.5 Verteilerzubehör**

Angegebenes Verteilerzubehör ist in Verteilerschränken eingebaut, elektrische Verbrauchsmittel (z.B. Verteilerbeleuchtung, Verteilerheizung) sind verdrahtet und angeschlossen. Die hierfür notwendigen elektrischen Schutzeinrichtungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**2.6 Verteilergehäuse inkl. Verteilereinsatz**

Die Aufstellung der Anlage erfolgt in einem Raum bei dem der AG für eine Umgebungstemperatur von höchstens 35°C bei Volllast sorgt.

Der Verteiler ist so konstruiert, dass eine max. Innentemperatur von 45°C im Verteiler entsteht. Wenn erforderlich ist der Verteiler mit Be- und Entlüftung mit Zu- und Abluftöffnung samt Anschlussflansch und Filter für den Anschluss an eine externe mechanische Lüftungsanlage, oder einer mechanischen Lüftung mit Ventilator im Verteiler, Zu- und Abluftöffnungen mit Filter, Gitter und Temperaturregler. oder einer Klimatisierung auszuführen..

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

## 2.7 Kabeleinführung

Die Kabeleinführung erfolgt je nach Erfordernis von oben oder unten. Die Kabeleinführung oben wird mit gebohrten oder vorgestanzten PG-Lochungen in entsprechender Größe ausgeführt. Die Kabelverschraubungen sind in der entsprechenden Schutzart im Lieferumfang des Verteilers enthalten. Für Rangieren (Auskreuzen) der Anschlussleitungen ist ein Rangierplatz von mindestens 20 cm über die gesamte Länge der Klemmleiste freigehalten. Bei Kabeleinführungen von unten sind diese mit entsprechenden Zugentlastungen in Form von Reihen- oder Ankerschellen ausgeführt. Bei Verwendung von Ankerschellen sind (ausgenommen bei EYY-Kabel) vor und hinter dem Kabel Gegenwannen aus Isolierstoff eingesetzt.

**3. Angaben im Positionsstichwort:**

Im Positionsstichwort sind die Außenabmessungen Breite (B), Höhe (H) und die Tiefe (T) in mm angegeben.

LB-Version: 12

Geändert

880101	Wandverteiler T200.	
880101A	Wandverteiler T200 B300 H300	Stk
880101B	Wandverteiler T200 B400 H600	Stk
880101C	Wandverteiler T200 B600 H400	Stk
880102	Wandverteiler T300.	
880102A	Wandverteiler T300 B600 H600	Stk
880102B	Wandverteiler T300 B600 H800	Stk
880102C	Wandverteiler T300 B800 H800	Stk
880102D	Wandverteiler T300 B800 H1200	Stk
880102E	Wandverteiler T300 B1000 H1000	Stk
880102F	Wandverteiler T300 B1000 H1200	Stk
880102G	Wandverteiler T300 B1200 H1200	Stk
880103	Wandverteiler T400.	
880103A	Wandverteiler T400 B600 H600	Stk
880103B	Wandverteiler T400 B600 H800	Stk
880103C	Wandverteiler T400 B800 H800	Stk
880103D	Wandverteiler T400 B800 H1200	Stk
880103E	Wandverteiler T400 B1000 H1000	Stk
880103F	Wandverteiler T400 B1000 H1200	Stk
880103G	Wandverteiler T400 B1200 H1200	Stk
880104	Wandverteiler.	
880104X	Wandverteiler Spezifikation: <input type="text"/>	Stk
880107	Standverteiler H2000 T400.	
880107A	Standverteiler B600	Stk
880107B	Standverteiler B800	Stk
880107C	Standverteiler B1000	Stk
880107D	Standverteiler B1200	Stk



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>880107E</b>	<b>Standverteiler B1400</b>	<b>Stk</b>
<b>880107F</b>	<b>Standverteiler B1600</b>	<b>Stk</b>
880108	Standverteiler.	
<b>880108X</b>	<b>Standverteiler</b> Spezifikation: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
880111	Anreihverteiler H2000 T400.	
<b>880111A</b>	<b>Anreihverteiler B600</b>	<b>Stk</b>
<b>880111B</b>	<b>Anreihverteiler B800</b>	<b>Stk</b>
<b>880111C</b>	<b>Anreihverteiler B1000</b>	<b>Stk</b>
880112	Anreihverteiler.	
<b>880112X</b>	<b>Anreihverteiler</b> Spezifikation: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
880114	Seitenwände für Anreihverteilersystem, 2 Stk. Seitenwände = 1VE	
<b>880114A</b>	<b>Seitenwände f.Anreihverteiler H2000 T400</b>	<b>VE</b>
880115	Seitenwände für Anreihverteilersystem, 2 Stk. Seitenwände = 1VE	
<b>880115X</b>	<b>Seitenwände f.Anreihverteiler</b> Spezifikation: <input type="text"/>	<b>VE</b>
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
880116	Klemmenkasten T120.	
<b>880116A</b>	<b>Klemmenkasten H200 B200</b> <i>LB-Version: 12</i>	<b>Stk</b>
<b>880116B</b>	<b>Klemmenkasten H200 B300</b> <i>LB-Version: 12</i>	<b>Stk</b>
<b>880116C</b>	<b>Klemmenkasten H200 B400</b> <i>LB-Version: 12</i>	<b>Stk</b>
<b>880116D</b>	<b>Klemmenkasten H200 B500</b> <i>LB-Version: 12</i>	<b>Stk</b>
<b>880116E</b>	<b>Klemmenkasten H200 B600</b> <i>LB-Version: 12</i>	<b>Stk</b>
<b>880116F</b>	<b>Klemmenkasten H300 B300</b> <i>LB-Version: 12</i>	<b>Stk</b>
<b>880116G</b>	<b>Klemmenkasten H300 B400</b> <i>LB-Version: 12</i>	<b>Stk</b>
<b>880116H</b>	<b>Klemmenkasten H300 B500</b> <i>LB-Version: 12</i>	<b>Stk</b>
<b>880116I</b>	<b>Klemmenkasten H300 B600</b> <i>LB-Version: 12</i>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

**880116X Klemmenkasten** **Stk**  
Spezifikation: \_\_\_\_\_

*LB-Version: 12*

**880117 Aufzählung (Az) auf Verteilerschränke.**

**880117A Az f.erhöhte Schutzart** **Stk**  
Für eine IP-Schutzart gemäß Spezifikation: \_\_\_\_\_  
Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

**880117B Az f.Verteiler in Sonderfarbe** **Stk**  
Für eine Sonderfarbe/Beschichtung in Sonderfarbe; Spezifikation: \_\_\_\_\_  
Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

**880117C Az f.Verteiler in NIRO** **Stk**  
Für eine Ausführung in NIRO.  
Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

**880117D Az f.Verteiler Außenmontage** **Stk**  
Für eine Ausführung eines Verteilerschranks für Montage im Außenbereich.  
Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

**880117E Az f.Verteiler Sockelhöhe** **Stk**  
Für eine Ausführung mit Sockelhöhe 200 mm.  
Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

**880117F Az f.Verteiler Klarsichttüre** **Stk**  
Für eine Ausführung mit Klarsichttüre.  
Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

**880117G Az f.Verteiler Klarsichtfenster** **Stk**  
Für eine Ausführung mit Ausschnitt in der Türe und Klarsichtfenster;  
Spezifikation: \_\_\_\_\_  
Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

**880117H Az f.Verteiler Blindschaltbild** **Stk**  
Für eine Ausführung mit Blindschaltbild mit färbiger schematischer Anlagendarstellung und Beschriftungen.  
Schalter, Taster und Anzeigeelemente sind in die Anlagendarstellung integriert,  
Spezifikation: \_\_\_\_\_  
Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

**880117I Az f.geänderte Schutzmaßnahme** **Stk**  
Für eine Ausführung mit geänderter Schutzmaßnahme.  
Spezifikation: \_\_\_\_\_  
Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

*LB-Version: 12*

**880117X Az Verteilerschrank** **Stk**  
Spezifikation: \_\_\_\_\_  
Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

*LB-Version: 12**Geringfügig Geändert*

**880119 Aufzählung (Az) für Zubehör für Verteilerschränke (Felder).**

**880119A Az f.DIN-Halbzylinder 36000** **Stk**  
Für die Bestückung eines Türschlosses mit einem Einbauzylinder inkl. 3 Schlüssel.  
Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

**880119B Az f.Verteilerbeleuchtung** **Stk**

## Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für eine Ausführung einer Innenbeleuchtung bestehend aus Leuchte mit Niedrigenergieleuchtmittel, Schalteinrichtung und Türkontakt, einschließlich Spannungsversorgung und Schutzeinrichtung. Betrifft Position(en): _____	
<b>880119C</b>	<b>Az f. Verteilerheizung</b> Für eine Ausführung mit Heizeinrichtung, Temperaturregler, einschließlich Spannungsversorgung und Schutzeinrichtung. Betrifft Position(en): _____	<b>Stk</b>
<b>880119D</b>	<b>Az f. Verteilerklimatisierung</b> Für eine Ausführung mit Klimatisierung mit Temperaturregelung, einschließlich Spannungsversorgung und Schutzeinrichtung. Spezifikation: _____ Betrifft Position(en): _____	<b>Stk</b>
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i> ... mit Temperaturregelung ergänzt.	
<b>880119E</b>	<b>Az f. Verteiler Be-/Entlüftung extern</b> Für eine Ausführung mit Anschluss an eine mechanische Be- und Entlüftungsanlage des AG mit Zu- und Abluftöffnungen samt Filter und Flansch für marktübliche Lüftungsleitungen. Betrifft Position(en): _____	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
<b>880119F</b>	<b>Az f. Verteiler Be-/Entlüftung mit Ventilator</b> Für eine Ausführung mit Verteiler Ventilator inkl. Filter im Verteilergehäuse eingebaut, über Thermostat geschaltet und Abluftöffnung. Einschließlich Thermostat, Spannungsversorgung und Schutzeinrichtung. Betrifft Position(en): _____	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i>	
<b>880119G</b>	<b>Az f. Verteiler Temperaturüberw.</b> Für eine Ausführung mit Temperaturfühler zur Temperaturüberwachung (Temperaturüberw.) der Verteiler Innentemperatur. Messwertsignal entweder an zugehörige Automationseinrichtung angeschlossen oder (bei Verteilern ohne eingebaute Automationseinrichtung) auf Klemmen geführt. Einschließlich Messwertgeber. Betrifft Position(en): _____	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i>	
<b>880119H</b>	<b>Az f. Verteiler Feuchteüberw.</b> Für eine Ausführung mit Feuchtefühler zur Feuchteüberwachung (Feuchteüberw.) der Verteiler Innenfeuchte. Messwertsignal entweder an zugehörige Automationseinrichtung angeschlossen oder (bei Verteilern ohne eingebaute Automationseinrichtung) auf Klemmen geführt. Einschließlich Messwertgeber. Betrifft Position(en): _____	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i>	
<b>880119I</b>	<b>Az f. Verteiler Temperatur-/Feuchteüberw.</b> Für eine Ausführung mit Temperatur- und Feuchtefühler zur Temperatur- und Feuchteüberwachung (Temperatur-/Feuchteüberw.) der Verteiler Innentemperatur/Innenfeuchte. Messwertsignale entweder an zugehörige Automationseinrichtung angeschlossen oder (bei Verteilern ohne eingebaute Automationseinrichtung) auf Klemmen geführt. Einschließlich Messwertgebern. Betrifft Position(en): _____	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i>	
<b>880119X</b>	<b>Az f. Zubehör f. Verteilerschran</b> Spezifikation: _____ Betrifft Position(en): _____	<b>Stk</b>

### 8802 Einspeisung

#### 1. Allgemein:

Einspeisung in der angegebenen Ausführung zur Energieversorgung von GA-System Verteilern.

## Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

### 2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Sicherungseinrichtungen sind entsprechend den technischen Erfordernissen in Verteilern eingebaut und angeschlossen. Das Anklemmen der Einspeiseleitung(en) am Verteiler ist in die Einheitspreise einkalkuliert, es werden der Bemessungsstrom der Einspeisung, eine selektive Vorsicherung und allfällige Querschnittserhöhungen um bis zu 2 Dimensionen berücksichtigt.

#### 2.1 Einspeisung NH-Lasttrennschalter:

Ausführung der Einspeisung mit einem NH-Lasttrennschalter (NH) dreipolig bis 500V mit Trennmessern bestückt. Die Systemwahl (z.B. Reiter-System-Technik) hat keinerlei Einflüsse auf andere Positionen oder Preise.

#### 2.2 Einspeisung K-Leistungsschalter:

Ausführung der Einspeisung mit einem Kompaktleistungsschalter (K-Leistungsschalter), dreipolig bis 500V mit Kipphebelantrieb, einstellbarem thermischem Überlastauslöser, unverzögertem Kurzschlussstromauslöser und Steuereingang (z.B. für Not-Aus-Taster).

#### 2.3 Hilfsspannungsversorgung(en):

Bildung von Steuerspannung(en) oder Hilfsspannung(en) bestehend aus den notwendigen Schutzeinrichtungen (z.B. LS-Schalter, FI/LS-Schalter), Steuertransformator, Reihenklempen, ggf. erforderlichen Gleichrichtern oder Netzgeräten, Unterspannungsrelais zur Störmeldung an Automationseinrichtungen (AE), einschließlich Anpassglieder. Als Überlast- und Kurzschlusseinrichtung werden für Transformatoren Motorschutzschalter eingesetzt, für Netzgeräte ist das Verwenden von Sicherungen zulässig.

Pro Verteiler werden mindestens

- 1x Hilfsspannungsversorgung 230 VAC
- 1x Hilfsspannungsversorgung Kleinspannung

ausgeführt und in die Einheitspreise einkalkuliert.

*Kommentar:*

*Sind mehr als 2 Hilfsspannungen pro Verteiler erforderlich, so können diese mit den entsprechenden Aufzählungspositionen beschrieben werden.*

LB-Version: 12

Geändert

880201	Einspeisung NH-Lasttrennschalter, im Positionsstichwort angegebenen sind Baugröße (Gr) und maximaler Bemessungsstrom (A).	
880201A	Einspeisung NH-Gr.000 100A	Stk
880201B	Einspeisung NH-Gr.00 160A	Stk
880201C	Einspeisung NH-Gr.1 250A	Stk
880201D	Einspeisung NH-Gr.2 400A	Stk
880201E	Einspeisung NH-Gr.3 630A	Stk
880202	Einspeisung NH-Lasttrennschalter.	
880202X	Einspeisung NH Spezifikation: <input type="text"/>	Stk
	LB-Version: 12	Geringfügig Geändert
880203	Einspeisung mit Lasttrennschalter (LasttrennSch.). Im Positionsstichwort ausgegeben ist der Bemessungsstrom (A).	
880203A	Einspeisung LasttrennSch. 16A	Stk
880203B	Einspeisung LasttrennSch. 32A	Stk
880203C	Einspeisung LasttrennSch. 63A	Stk
880203D	Einspeisung LasttrennSch. 80A	Stk
880203E	Einspeisung LasttrennSch. 100A	Stk
880203F	Einspeisung LasttrennSch. 125A	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>880203G</b>	<b>Einspeisung LasttrennSch. 160A</b>	<b>Stk</b>
<b>880203H</b>	<b>Einspeisung LasttrennSch. 250A</b>	<b>Stk</b>
<b>880203I</b>	<b>Einspeisung LasttrennSch. 400A</b>	<b>Stk</b>
<b>880203X</b>	<b>Einspeisung LasttrennSch.</b> Bemessungsstrom (A): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>880204</b>	Einspeisung Kompaktleistungsschalter (K-Leistungsschalter), im Positionsstichwort angegeben sind Bemessungsstrom (A) und Bemessungs-Grenz-Kurzschlussausschaltvermögen (kA).	
<b>880204A</b>	<b>Einspeisung K-Leistungsschalter 32A/15kA</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880204B</b>	<b>Einspeisung K-Leistungsschalter 63A/15kA</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880204C</b>	<b>Einspeisung K-Leistungsschalter 80A/20kA</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880204D</b>	<b>Einspeisung K-Leistungsschalter 100A/20kA</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880204E</b>	<b>Einspeisung K-Leistungsschalter 125A/25kA</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880204F</b>	<b>Einspeisung K-Leistungsschalter 160A/25kA</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880204G</b>	<b>Einspeisung K-Leistungsschalter 250A/25kA</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880204H</b>	<b>Einspeisung K-Leistungsschalter 400A/25kA</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880204I</b>	<b>Einspeisung K-Leistungsschalter 630A/25kA</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880205</b>	Einspeisung Kompaktleistungsschalter (K-Leistungsschalter).	
<b>880205X</b>	<b>Einspeisung K-Leistungsschalter</b> Bemessungsstrom (A): <input type="text"/> Bemessungs-Grenz-Kurzschlussausschaltvermögen (kA): <input type="text"/> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880207</b>	Aufzahlung (Az) auf einen Kompaktleistungsschalter (K-Leistungsschalter) für eine Ausführung mit Drehantrieb mit Türkupplung. Im Positionsstichwort angegebenen ist der Bemessungsstrom (A).	
<b>880207A</b>	<b>Az f.K-Leistungsschalter Drehantrieb+Türkupplung 32A</b>	<b>Stk</b>
<b>880207B</b>	<b>Az f.K-Leistungsschalter Drehantrieb+Türkupplung 63A</b>	<b>Stk</b>
<b>880207C</b>	<b>Az f.K-Leistungsschalter Drehantrieb+Türkupplung 80A</b>	<b>Stk</b>
<b>880207D</b>	<b>Az f.K-Leistungsschalter Drehantrieb+Türkupplung 100A</b>	<b>Stk</b>
<b>880207E</b>	<b>Az f.L-Leistungsschalter Drehantrieb+Türkupplung 125A</b>	<b>Stk</b>
<b>880207F</b>	<b>Az f.K-Leistungsschalter Drehantrieb+Türkupplung 160A</b>	<b>Stk</b>
<b>880207G</b>	<b>Az f.K-Leistungsschalter Drehantrieb+Türkupplung 250A</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>880207H</b>	<b>Az f.K-Leistungsschalter Drehantrieb+Türkupplung 400A</b>	<b>Stk</b>
<b>880207I</b>	<b>Az f.K-Leistungsschalter Drehantrieb+Türkupplung 630A</b>	<b>Stk</b>
880208	Aufzahlung (Az) auf einen Kompaktleistungsschalter (K-Leistungsschalter) für eine Ausführung mit Drehantrieb mit Türkupplung.	
<b>880208X</b>	<b>Az f.K-Leistungssch.Drehantr.+Türkupplung</b> Bemessungsstrom (A): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
880210	Aufzahlung (Az) auf einen Kompaktleistungsschalter (K-Leistungsschalter) für eine Ausführung mit Hilfsschalter zur Stellungsmeldung (1 Schließer oder 1 Öffner). Im Positionsstichwort angegebenen ist der Bemessungsstrom (A).	
<b>880210A</b>	<b>Az f.K-Leistungsschalter Stellungsmeldung 32A</b>	<b>Stk</b>
<b>880210B</b>	<b>Az f.K-Leistungsschalter Stellungsmeldung 63A</b>	<b>Stk</b>
<b>880210C</b>	<b>Az f.K-Leistungsschalter Stellungsmeldung 80A</b>	<b>Stk</b>
<b>880210D</b>	<b>Az f.K-Leistungsschalter Stellungsmeldung 100A</b>	<b>Stk</b>
<b>880210E</b>	<b>Az f.K-Leistungsschalter Stellungsmeldung 125A</b>	<b>Stk</b>
<b>880210F</b>	<b>Az f.K-Leistungsschalter Stellungsmeldung 160A</b>	<b>Stk</b>
<b>880210G</b>	<b>Az f.K-Leistungsschalter Stellungsmeldung 250A</b>	<b>Stk</b>
<b>880210H</b>	<b>Az f.K-Leistungsschalter Stellungsmeldung 400A</b>	<b>Stk</b>
<b>880210I</b>	<b>Az f.K-Leistungsschalter Stellungsmeldung 630A</b>	<b>Stk</b>
880211	Aufzahlung (Az) auf einen Kompaktleistungsschalter (K-Leistungsschalter) für eine Ausführung mit Hilfsschalter zur Stellungsmeldung (1 Schließer oder 1 Öffner).	
<b>880211X</b>	<b>Az f.K-Leistungsschalter Stellungsmeldung</b> Bemessungsstrom (A): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
880216	Aufzahlung (Az) auf einen Kompaktleistungsschalter (K-Leistungsschalter) für eine Ausführung mit Motorantrieb zur Ansteuerung von einem Steuer-Regelgerät und Stellungsrückmeldung. Im Positionsstichwort angegebenen ist der Bemessungsstrom (A).	
<b>880216A</b>	<b>Az f.K-Leistungsschalter Motorantrieb 32A</b>	<b>Stk</b>
<b>880216B</b>	<b>Az f.K-Leistungsschalter Motorantrieb 63A</b>	<b>Stk</b>
<b>880216C</b>	<b>Az f.K-Leistungsschalter Motorantrieb 80A</b>	<b>Stk</b>
<b>880216D</b>	<b>Az f.K-Leistungsschalter Motorantrieb 100A</b>	<b>Stk</b>
<b>880216E</b>	<b>Az f.K-Leistungsschalter Motorantrieb 125A</b>	<b>Stk</b>
<b>880216F</b>	<b>Az f.K-Leistungsschalter Motorantrieb 160A</b>	<b>Stk</b>
<b>880216G</b>	<b>Az f.K-Leistungsschalter Motorantrieb 250A</b>	<b>Stk</b>
<b>880216H</b>	<b>Az f.K-Leistungsschalter Motorantrieb 400A</b>	<b>Stk</b>
<b>880216I</b>	<b>Az f.K-Leistungsschalter Motorantrieb 630A</b>	<b>Stk</b>
880217	Aufzahlung (Az) auf einen Kompaktleistungsschalter (K-Leistungsschalter) für eine Ausführung mit Motorantrieb zur Ansteuerung von einem Steuer-Regelgerät und Stellungsrückmeldung.	
<b>880217X</b>	<b>Az f.K-Leistungsschalter Motorantrieb</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Bemessungsstrom (A): <input type="text"/>	
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
880219	Not-Aus-Taster.	
<b>880219A</b>	<b>Not-Aus-Taster Steuerspannung</b> Auf die Steuerspannung wirkend.	<b>Stk</b>
<b>880219B</b>	<b>Not-Aus-Taster Leistungsschalter</b> Auf einen vorhandenen Auslöser des Einspeise-Kompaktleistungsschalters wirkend.	<b>Stk</b>
880221	Einspeisung GA-System Verteiler.	
<b>880221X</b>	<b>Einspeisung</b> Spezifikation: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	MSRL-Verteiler geändert auf GA-System Verteiler	
880223	Aufzählung (Az) auf Einspeisungen der Unterleistungsgruppe 88.02.	
<b>880223A</b>	<b>Az f.Einspeisung Kabel E30/E90</b> Für Ausführung einer Einspeisung über Kabel mit Funktionserhalt E 30 oder E 90. Betrifft Position(en): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
	<i>Kommentar:</i> Mit dieser Aufzählungsposition werden erhöhte Aufwendungen für den Anschluss von Kabeln mit Funktionserhalt abgegolten.	
<b>880223B</b>	<b>Az f.zusätzl.Hilfsspannungsversorgung 230V</b> Für eine Zusätzliche Hilfsspannungsversorgung 230 VAC.	<b>Stk</b>
<b>880223C</b>	<b>Az f.zusätzl.Hilfsspannungsversorgung Kleinsp.</b> Für eine Zusätzliche Hilfsspannungsversorgung Kleinspannung (Kleinsp).	<b>Stk</b>
<b>8803</b>	<b>Allgemeine Verteilereinbauten</b>	
	<b>1. Allgemeine Ausführung:</b> Anzeige- und Messgeräte sind in die Verteilertür eingebaut.	
	<b>2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</b> Angewandte Betriebsmittel sind entsprechend den technischen Erfordernissen in Verteilern betriebsfertig eingebaut und angeschlossen. Alle erforderliche Komponenten zum Schutz von eingebauten elektronischen Komponenten wie Automationseinrichtungen, Controller, Regler, IT-Komponenten etc. gegen Überspannung (Feinschutz) sind in den Einheitspreisen der Verteiler einkalkuliert. Ggf. zusätzlich erforderliche Blitzstrom- oder Überspannungsableiter sind einschließlich erforderlicher Vorsicherungen sowie mit Verbindung-/Anschlussbügel in Verteilern eingebaut und angeschlossen. Die Verbindungs-/Anschlussbügel sowie die Vorsicherung und die Verdrahtung sind in den Einheitspreis der Position Ableiter einkalkuliert. Solche Blitzschutz- und Überspannungsableiter sind auf das von anderer Seite erstellte Blitzschutz- und Überspannungskonzept abgestimmt.	
	<i>Kommentar:</i> Erstellung und Überprüfung des Blitzschutz- und Überspannungskonzeptes sind nicht im Leistungsumfang GA Systeme enthalten.	
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
880301	Phasenüberwachung einer 3-phasigen Spannung (U) 400 V, einschließlich Spannungsversorgung und Schutzzeineinrichtung.	
<b>880301A</b>	<b>U-Anzeige Meldeleuchten</b> Mit einer Meldeleuchte pro Phase.	<b>Stk</b>
<b>880301B</b>	<b>U-Anzeige Spannungsmesser</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit einem Spannungsmesser pro Phase, Klasse 1,5.	
<b>880301C</b>	<b>U-Anzeige Voltmeterumschalter</b> Mit einem Spannungsmesser pro Phase Klasse 1,5 und Voltmeterumschaltung mit 7 Stellungen.	<b>Stk</b>
<b>880301D</b>	<b>U-Anzeige Asymmetrirelais</b> Mit einem Asymmetrirelais (Drehstrom-Unterspannungsrelais). <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
880303	Spannungsmessung (Effektivwert) einer sinusförmigen, 1-phasigen Spannung (U) 230 V, einschließlich Spannungsversorgung und Schutzeinrichtung.	
<b>880303A</b>	<b>U-Messwertumformer 1-phasig</b> Mit einem Messwertumformer Klasse 1, Sekundärsignal zur Weiterverarbeitung in einem Steuer-Regelgerät (Analogeingang).	<b>Stk</b>
880305	Stromanzeige mit einem Strommesser Klasse 1,5, für Direktanschluss (DA) und für den angegebenen Messbereich, mit Überlastskala.	
<b>880305A</b>	<b>Strommesser DA 0-10A</b>	<b>Stk</b>
<b>880305B</b>	<b>Strommesser DA 0-15A</b>	<b>Stk</b>
<b>880305C</b>	<b>Strommesser DA 0-25A</b>	<b>Stk</b>
<b>880305D</b>	<b>Strommesser DA 0-40A</b>	<b>Stk</b>
<b>880305E</b>	<b>Strommesser DA 0-60A</b>	<b>Stk</b>
880307	Stromanzeige mit einem Strommesser Klasse 1,5, für Stromwandleranschluss (Wandleranschl.) mit Überlastskala, Messbereich nach Wahl des Auftraggebers.	
<b>880307A</b>	<b>Strommesser f.Wandleranschl.</b> Wandlerverhältnis <input type="text"/> /A Spezifikation: <input type="text"/> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
880309	Strommessung (Effektivwert) eines sinusförmigen Wechselstromes 0,5 A mit einem Messwertumformer Klasse 1; Sekundärsignal zur Weiterverarbeitung in einem Steuer- /Regelgerät (Analogeingang).	
<b>880309A</b>	<b>I-Messwertumformer 1 phasig</b>	<b>Stk</b>
880311	Wirkleistungsmesser für Stromwandleranschluss, Messbereich nach Wahl des Auftraggebers, einschließlich Absicherung des Spannungskreises mit Leitungsschutzschalter.	
<b>880311A</b>	<b>Wirkleistungsmesser symm.Belastung Klasse 1,5</b> Für Drehstrom-Vierleiter-System mit symmetrischer Belastung.	<b>Stk</b>
<b>880311B</b>	<b>Wirkleistungsmesser asymm.Belastung Klasse 1,5</b> Für Drehstrom-Vierleiter-System mit asymmetrischer Belastung.	<b>Stk</b>
880313	Wirkleistungs-Messwertumformer (MU) für Stromwandleranschluss, Sekundärsignal zur Weiterverarbeitung in einem Steuer- Regelgerät (Analogeingang), einschließlich Absicherung des Spannungskreises mit Leitungsschutzschalter.	
<b>880313A</b>	<b>Wirkleistungs-MU symm.Belastung Klasse 1</b> Für Drehstrom-Vierleiter-System mit symmetrischer Belastung.	<b>Stk</b>
<b>880313B</b>	<b>Wirkleistungs-MU asymm.Belastung Klasse 1</b> Für Drehstrom-Vierleiter-System mit asymmetrischer Belastung.	<b>Stk</b>



## Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
880315	Messwertumformer Klasse 1 für Leistungsfaktor zur Umformung des Phasenwinkels zwischen Strom und Spannung eines sinusförmigen Wechselstromes oder Drehstromnetzes gleicher Belastung in ein dem Phasenwinkel direkt proportionales eingprägtes Gleichstromsignal (0-20 mA), Sekundärsignal zur Weiterverarbeitung in einem Steuer- /Regelgerät (Analogeingang), Messbereich nach Wahl des Auftraggebers, einschließlich Absicherung des Spannungskreises mit Leitungsschutzschalter.	
<b>880315A</b>	<b>Messwertumformer Leistungsfaktor 1-phasig</b> Für einphasigen Wechselstrom.	<b>Stk</b>
<b>880315B</b>	<b>Messwertumformer Leistungsfaktor 3-phasig</b> Für Drehstrom.	<b>Stk</b>
880318	Wirkstromzähler für Direktmessung (direkt) in vollelektronischer Ausführung mit MID-Zulassung. Mit Impuls Ausgang, geeignet für Drehstromnetz 400 V und Reiheneinbau. Bestehend aus elektronischem Rechenwerk mit LDC-Anzeige, angezeigt werden <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wirkenergie</li> <li>• Summenleistung</li> <li>• Phasenleistung</li> <li>• Phasenspannung</li> <li>• Phasenströme</li> </ul> Einschließlich Absicherung des Spannungskreises mit Leitungsschutzschalter. Im Positionsstichwort angegeben ist der maximale Betriebsnennstrom (A).	
<b>880318A</b>	<b>Wirkstromzähler direkt 25A</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880318B</b>	<b>Wirkstromzähler direkt 50A</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880318C</b>	<b>Wirkstromzähler direkt 80A</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
880319	Wirkstromzähler mit Stromwandleranschluss (Wandleranschl) in vollelektronischer Ausführung mit MID-Zulassung, für Drehstromnetz 400V und Reiheneinbau. Bestehend aus elektronischem Rechenwerk mit LDC-Anzeige einschließlich Absicherung des Spannungskreises mit Leitungsschutzschalter. Angezeigt werden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wirkenergie</li> <li>• Summenleistung</li> <li>• Phasenleistung</li> <li>• Phasenspannung</li> <li>• Phasenströme.</li> </ul> Wandlerverhältnis x/5A konfigurierbar.	
<b>880319A</b>	<b>Wirkstromzähler Wandleranschl.</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
880321	Wirkstromzähler.	
<b>880321X</b>	<b>Wirkstromzähler</b> Spezifikation: <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 80px; height: 1em;"></span>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
880323	Aufzahlung (Az) für eine Kommunikationsschnittstelle Zähler.	
<b>880323A</b>	<b>Az f.Kommunikationsschnittstelle M-Bus</b> Spezifikation: <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 80px; height: 1em;"></span> Betrifft Position(en): <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 80px; height: 1em;"></span>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>880323B</b>	<b>Az f.Kommunikationsschnittstelle Modbus</b> Spezifikation: <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 80px; height: 1em;"></span> Betrifft Position(en): <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 80px; height: 1em;"></span>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>880323X</b>	<b>Az f.Kommunikationsschnittstelle</b> Spezifikation: <span style="background-color: cyan; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 80px; height: 1em;"></span> Betrifft Positionen: <span style="background-color: cyan; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 80px; height: 1em;"></span>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
880324	Aufzahlung (Az) für die Eichung eines Zählers gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.	
<b>880324A</b>	<b>Az f.Zähler Eichung</b> Betrifft Position(en): <span style="background-color: cyan; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 80px; height: 1em;"></span>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
880326	Aufzahlung (Az) für Einzelanlagenzählung.  <i>Kommentar: Die erforderlichen Zähler sind in dieser Position nicht enthalten und gesondert zu beschreiben.</i>	
<b>880326A</b>	<b>Az f.Einzelanlagenzählung</b> Für Ausführung einer Einzelanlagenzählung. In die Einheitspreise sind alle erforderlichen Änderungen an der Verdrahtung oder Verschienung bzw. eine zusätzliche Verschienung und geänderter Verteileraufbau einkalkuliert.	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
880328	Stromwandler mit dem im Positionsstichwort angegebenen Übersetzungsverhältnis, Ausführungsart und Abmessungen je nach Erfordernis, als Steck-, Schienen- oder Winkelstromwandler.  <i>Kommentar: Pro Phase ein ist ein Stromwandler auszuschreiben.</i>	
<b>880328A</b>	<b>Stromwandler 5VA 10/5A</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>880328B</b>	<b>Stromwandler 5VA 15/5A</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>880328C</b>	<b>Stromwandler 5VA 20/5A</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>880328D</b>	<b>Stromwandler 5VA 25/5A</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>880328E</b>	<b>Stromwandler 5VA 30/5A</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>880328F</b>	<b>Stromwandler 5VA 40/5A</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>880328G</b>	<b>Stromwandler 5VA 50/5A</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>880328H</b>	<b>Stromwandler 5VA 60/5A</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>880328I</b>	<b>Stromwandler 5VA 75/5A</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>880328J</b>	<b>Stromwandler 5VA 100/5A</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>880328K</b>	<b>Stromwandler 5VA 150/5A</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>880328L</b>	<b>Stromwandler 5VA 200/5A</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880328M</b>	<b>Stromwandler 5VA 250/5A</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880328N</b>	<b>Stromwandler 5VA 300/5A</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880328O</b>	<b>Stromwandler 5VA 400/5A</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880328P</b>	<b>Stromwandler 5VA 500/5A</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880328Q</b>	<b>Stromwandler 5VA 600/5A</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
880330	Lampenprüfeinrichtung (Lampenprüfung) für die im Positionsstichwort angegebene Anzahl von Leuchtmeldern.	
<b>880330A</b>	<b>Lampenprüfung 10 Leuchtmelder</b>	<b>Stk</b>
<b>880330B</b>	<b>Lampenprüfung 20 Leuchtmelder</b>	<b>Stk</b>
880331	Summenstörmeldeeinrichtung zur Verarbeitung von Störmeldungen aus dem Verteiler, Ausgabe einer Summenstörmeldung als Meldesignal für einen akustischen Signalgeber, mit potentialfreiem Kontakt zur Meldungsweiterleitung, einschließlich automatischer Störungsquittierung nach Spannungsausfall und -wiederkehr sowie Störmeldeanzeige und Quittiertaster.	
<b>880331A</b>	<b>Summenstörmeldeeinrichtung</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
880332	Signalgeber zur akustischen Signalisierung von Störungen, Ansteuerung von einer Summenstörmeldeeinrichtung oder einem digitalen Ausgang eines Steuer- Regelgerätes.	
<b>880332A</b>	<b>Signalgeber akustisch</b>	<b>Stk</b>
880334	Schuko-Steckdose für Reiheneinbau, einschließlich eigenem FI/LS-Schalter für die im Positionsstichwort angegebene Nennspannung (V) und Nennstrom (A).	
<b>880334A</b>	<b>Schuko-Steckdose 230V 16A</b>	<b>Stk</b>
880335	CEE-Steckdose für Verteilereinbau, einschließlich eigenem FI/LS-Schalter. Für die im Positionsstichwort angegebene Nennspannung (V), Nennstrom (A) und Polzahl (pol).	
<b>880335A</b>	<b>CEE-Steckdose 400V 16A 5 pol.</b>	<b>Stk</b>
880336	Steckdose für Verteilereinbau.	
<b>880336X</b>	<b>Steckdose</b> Spezifikation: <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 80px; height: 1em;"></span>	<b>Stk</b>
880341	Überspannungsableiter (Überspannungsabl.) Feinschutz.  <i>Kommentar: Mit dieser Position können ggf. erforderliche Überspannungsableiter Feinschutz aus dem Leistungsumfang GA-System ausgeschrieben werden. Texte für die Spezifikation können aus der LG 06 Niederspannungsverteilungen übernommen werden.</i>	
<b>880341X</b>	<b>Überspannungsableiter Feinschutz</b> Spezifikation: <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 80px; height: 1em;"></span> <i>LB-Version: 12</i>	<b>Stk</b>
880342	Überspannungsableiter (Feinschutz) für BUS- und Steuerleitungen. Im Positionsstichwort angegeben ist die Funktion.	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>880342A</b>	<b>Überspannungsableiter f.Ethernet</b> Überspannungsableiter Ethernet.	<b>Stk</b>
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i> Grundtext	
<b>880342B</b>	<b>Überspannungsableiter BUS-Leitung</b> BUS-Leitung.	<b>Stk</b>
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i> Grundtext	
880347	Fehlerstromschutzschalter bedingt stoßstromfest, Typ (AC). Im Positionsstichwort angegeben sind die Polzahl (pol.), der Bemessungsstrom einer etwaigen Überlastsicherung (ÜL), der Bemessungsstrom (In) und der Bemessungsfehlerstrom.	
<b>880347A</b>	<b>FI-Schalter AC 2pol.ÜL25A In40A 0,03A</b>	<b>Stk</b>
<b>880347X</b>	<b>FI-Schalter</b> Spezifikation: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i>	
880358	Allgemeine Verteilereinbauten..	
<b>880358X</b>	<b>Allgemeine Verteilereinbauten</b> Spezifikation: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
<b>8804</b>	<b>Motorabgänge einstufig</b>	
	<b>1. Allgemein:</b> Der Begriff Motorabgang wird für einen Leistungsabgang eines Motorantriebes für eine Drehrichtung in einem Verteilerschrank verwendet.	
	<b>2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</b> Schützen, Überlast-, Kurzschlusschutz- und Leitungsschutzeinrichtungen, Hilfskontakte, Stern-Dreieck-Zeitrelais, Reihenklammern, erforderliche Relais sowie das beidseitige Anklemmen der Motoranschlussleitungen sind in die Einheitspreisen einkalkuliert. Es werden die Motornennleistung und allfällige Querschnittserhöhungen um bis zu 2 Dimensionen berücksichtigt. Externe Geräte (z.B. im Antriebsmotor eingebaute Thermokontakte oder Kaltleiterfühler) werden gesondert verrechnet.	
	<b>3. Abkürzungsverzeichnis:</b> Motorspannung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 230 V: 230 V, 50 Hz, 1-phasig</li> <li>• 400 V: 400 V, 50 Hz, 3-phasig</li> </ul> Ausführung der Überlast- und Kurzschlusschutzeinrichtung bei einem Motorabgang: <ul style="list-style-type: none"> <li>• LS: mit Leitungsschutzschalter</li> <li>• K-LS: mit Kompaktleistungsschalter</li> <li>• LSM: mit Leitungsschutzschalter und Motorschutzschalter für den Motorschutz</li> <li>• TK: mit Einbindung eines externen Thermokontaktes</li> <li>• KL: mit Thermistor-Motorschutzrelais für externen Kaltleiter-Temperaturfühler</li> </ul> Schaltungsart der Motorabgänge: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ohne Angabe: für Direkteinschaltung</li> <li>• YD: für Motor mit Stern-Dreieck-Anlauf</li> </ul>	
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
880401	Motorabgang 230 V. Im Positionsstichwort angegeben ist die Schutzeinrichtung und die maximale elektrische Motornennleistung in kW.	
<b>880401A</b>	<b>Motorabgang 230V LS 1,5kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880401B</b>	<b>Motorabgang 230V LS 2,2kW</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>880401C</b>	<b>Motorabgang 230V LS 4kW</b>	<b>Stk</b>
880403	Motorabgang 230 V. Im Positionsstichwort angegeben ist die Schutzeinrichtung und die maximale elektrische Motornennleistung.	
<b>880403A</b>	<b>Motorabgang 230V LSM 1,5kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880403B</b>	<b>Motorabgang 230V LSM 2,2kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880403C</b>	<b>Motorabgang 230V LSM 4kW</b>	<b>Stk</b>
880405	Motorabgang 230V.	
<b>880405X</b>	<b>Motorabgang 230V</b> Spezifikation: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
880410	Motorabgang 400V. Im Positionsstichwort angegeben ist die Schutzeinrichtung und die maximale elektrische Motornennleistung.	
<b>880410A</b>	<b>Motorabgang 400V LS 1,5kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880410B</b>	<b>Motorabgang 400V LS 2,2kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880410C</b>	<b>Motorabgang 400V LS 4kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880410D</b>	<b>Motorabgang 400V LS 5,5kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880410E</b>	<b>Motorabgang 400V LS 7,5kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880410F</b>	<b>Motorabgang 400V LS 11kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880410G</b>	<b>Motorabgang 400V LS 15kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880410H</b>	<b>Motorabgang 400V LS 18,5kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880410I</b>	<b>Motorabgang 400V LS 22kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880410J</b>	<b>Motorabgang 400V K-LS 30kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880410K</b>	<b>Motorabgang 400V K- LS 37kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880410L</b>	<b>Motorabgang 400V K-LS 45kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880410M</b>	<b>Motorabgang 400V K-LS 55kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880410N</b>	<b>Motorabgang 400V K-LS 75kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880410O</b>	<b>Motorabgang 400V K-LS 90kW</b>	<b>Stk</b>
880412	Motorabgang 400V für die Versorgung eines drehzahlgeregelten Motors mittels Frequenzumrichter (FU). Im Positionsstichwort angegeben ist die Schutzeinrichtung und die maximale elektrische Motornennleistung.  <i>Kommentar: Die erforderlichen Frequenzumrichter sind nicht in diesen Positionen enthalten und gesondert zu beschreiben.</i>	
<b>880412A</b>	<b>Motorabgang 400V LS FU 1,5kW</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880412B</b>	<b>Motorabgang 400V LS FU 2,2kW</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880412C</b>	<b>Motorabgang 400V LS FU 4kW</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>880412D</b>	<b>Motorabgang 400V LS FU 5,5kW</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880412E</b>	<b>Motorabgang 400V LS FU 7,5kW</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880412F</b>	<b>Motorabgang 400V LS FU 11kW</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880412G</b>	<b>Motorabgang 400V LS FU 15kW</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880412H</b>	<b>Motorabgang 400V LS FU 18,5kW</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880412I</b>	<b>Motorabgang 400V LS FU 22kW</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880412J</b>	<b>Motorabgang 400V K-LS FU 30kW</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880412K</b>	<b>Motorabgang 400V K-LS FU 37kW</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880412L</b>	<b>Motorabgang 400V K-LS FU 45kW</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880412M</b>	<b>Motorabgang 400V K-LS FU 55kW</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880412N</b>	<b>Motorabgang 400V K-LS FU 75kW</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880412O</b>	<b>Motorabgang 400V K-LS FU 90kW</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880413</b>	<b>Motorabgang 400V für die Versorgung eines drehzahlregulierten EC oder PM Motors (EC/PM). Im Positionsstichwort angegeben ist die Schutzeinrichtung und die maximale elektrische Motornennleistung.</b>  <i>Kommentar: Die erforderlichen Steuergeräte sind nicht in diesen Positionen enthalten.</i>	
<b>880413A</b>	<b>Motorabgang 400V LS EC/PM 1,5kW</b> <i>LB-Version: 12</i>	<b>Stk</b>
<b>880413B</b>	<b>Motorabgang 400V LS EC/PM 2,2kW</b> <i>LB-Version: 12</i>	<b>Stk</b>
<b>880413C</b>	<b>Motorabgang 400V LS EC/PM 4kW</b> <i>LB-Version: 12</i>	<b>Stk</b>
<b>880413D</b>	<b>Motorabgang 400V LS EC/PM 5,5kW</b> <i>LB-Version: 12</i>	<b>Stk</b>
<b>880413E</b>	<b>Motorabgang 400V LS EC/PM 7,5kW</b> <i>LB-Version: 12</i>	<b>Stk</b>
<b>880413F</b>	<b>Motorabgang 400V LS EC/PM 11kW</b> <i>LB-Version: 12</i>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>880413G</b>	<b>Motorabgang 400V LS EC/PM 15kW</b> <i>LB-Version: 12</i>	<b>Stk</b>
<b>880413H</b>	<b>Motorabgang 400V LS EC/PM 18,5kW</b> <i>LB-Version: 12</i>	<b>Stk</b>
<b>880413I</b>	<b>Motorabgang 400V LS EC/PM 22kW</b> <i>LB-Version: 12</i>	<b>Stk</b>
<b>880413J</b>	<b>Motorabgang 400V K-LS EC/PM 30kW</b> <i>LB-Version: 12</i>	<b>Stk</b>
880414	Motorabgang 400V. Im Positionsstichwort angegeben ist die Schutzeinrichtung und die maximale elektrische Motornennleistung.	
<b>880414A</b>	<b>Motorabgang 400V LSM 1,5kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880414B</b>	<b>Motorabgang 400V LSM 2,2kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880414C</b>	<b>Motorabgang 400V LSM 4kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880414D</b>	<b>Motorabgang 400V LSM 5,5kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880414E</b>	<b>Motorabgang 400V LSM 7,5kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880414F</b>	<b>Motorabgang 400V LSM 11kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880414G</b>	<b>Motorabgang 400V LSM 15kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880414H</b>	<b>Motorabgang 400V LSM 18,5kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880414I</b>	<b>Motorabgang 400V LSM 22kW</b>	<b>Stk</b>
880416	Motorabgang 400V mit Stern-Dreieck-Anlauf (YD). Im Positionsstichwort angegeben ist die Schutzeinrichtung und die maximale elektrische Motornennleistung.	
<b>880416C</b>	<b>Motorabgang 400V YD LS 4kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880416D</b>	<b>Motorabgang 400V YD LS 5,5kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880416E</b>	<b>Motorabgang 400V YD LS 7,5kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880416F</b>	<b>Motorabgang 400V YD LS 11kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880416G</b>	<b>Motorabgang 400V YD LS 15kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880416H</b>	<b>Motorabgang 400V YD LS 18,5kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880416I</b>	<b>Motorabgang 400V YD LS 22kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880416J</b>	<b>Motorabgang 400V YD K-LS 30kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880416K</b>	<b>Motorabgang 400V YD K-LS 37kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880416L</b>	<b>Motorabgang 400V YD K-LS 45kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880416M</b>	<b>Motorabgang 400V YD K-LS 55kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880416N</b>	<b>Motorabgang 400V YD K-LS 75kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880416O</b>	<b>Motorabgang 400V YD K-LS 90kW</b>	<b>Stk</b>
880418	Motorabgang 400V mit Stern-Dreieck-Anlauf (YD). Im Positionsstichwort angegeben ist die Schutzeinrichtung und die maximale elektrische Motornennleistung.	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
880418C	<b>Motorabgang 400V YD LSM 4kW</b>	<b>Stk</b>
880418D	<b>Motorabgang 400V YD LSM 5,5kW</b>	<b>Stk</b>
880418E	<b>Motorabgang 400V YD LSM 7,5kW</b>	<b>Stk</b>
880418F	<b>Motorabgang 400V YD LSM 11kW</b>	<b>Stk</b>
880418G	<b>Motorabgang 400V YD LSM 15kW</b>	<b>Stk</b>
880418H	<b>Motorabgang 400V YD LSM 18,5kW</b>	<b>Stk</b>
880418I	<b>Motorabgang 400V YD LSM 22kW</b>	<b>Stk</b>
880418J	<b>Motorabgang 400V YD LSM 30kW</b>	<b>Stk</b>
880418K	<b>Motorabgang 400V YD LSM 37kW</b>	<b>Stk</b>
880418L	<b>Motorabgang 400V YD LSM 45kW</b>	<b>Stk</b>
880418M	<b>Motorabgang 400V YD LSM 55kW</b>	<b>Stk</b>
880418N	<b>Motorabgang 400V YD LSM 75kW</b>	<b>Stk</b>
880418O	<b>Motorabgang 400V YD LSM 90kW</b>	<b>Stk</b>

880420 Motorabgang 400V einstufig.

880420X **Motorabgang 400V einstufig** **Stk**Spezifikation: 

LB-Version: 12

Geändert

880422 Aufzählung (Az) auf Motorabgänge der Unterleistungsgruppe 88.04.

880422A **Az Motorabgang f.Thermokontakt** **Stk**

Für die Einbindung eines externen Thermokontaktes.

LB-Version: 12

880422B **Az Motorabgang f.Kaltleiter-Temp.-fühler f.ULG88.04** **Stk**

Für eine Ausführung mit Thermistor-Motorschutzrelais für externen Kaltleiter Temperaturfühler.

880422C **Az Motorabgang f.N-Leiter geschaltet f.ULG88.04** **Stk**

Für eine Ausführung der Leitungsschutz- und Leistungsschalter mit Neutral-Leiter geschaltet.

880422D **Az Motorabgang f.Kabel E30/E90 f.ULG88.04** **Stk**

Für eine Ausführung eines einstufigen Motorabganges mit Versorgung über Kabel mit Funktionserhalt E 30 oder E 90.

Betrifft Position(en): 

Kommentar:

Mit dieser Aufzählungsposition werden erhöhte Aufwendungen für den Anschluss von Kabeln mit Funktionserhalt abgegolten.

8805 **Motorabgänge mehrstufig****1. Allgemein:**

Der Begriff Motorabgang wird für einen Leistungsabgang eines mehrstufigen Motorantriebes für eine Drehrichtung in einem Verteilerschrank verwendet.

**2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**

Schützen, Überlast-, Kurzschlussschutz- und Leitungsschutzeinrichtungen, Hilfskontakte, Stern-Dreieck-Zeitrelais, Zeitrelais für Stufenschaltungen, Reihenklempen, erforderliche Relais sowie das beidseitige Anklempen der Motoranschlussleitungen sind in die Einheitspreisen einkalkuliert. Es werden die Motornennleistung und allfällige Querschnittserhöhungen um bis zu 2 Dimensionen berücksichtigt.



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

**3. Abkürzungsverzeichnis:**

Motorspannung:

- 230 V: 230 V, 50 Hz, 1-phasig
- 400 V: 400 V, 50 Hz, 3-phasig

Ausführung der Überlast- und Kurzschlusschutzeinrichtung bei einem Motorabgang

- LS: mit Leitungsschutzschalter
- K-LS: Kompaktleistungsschalter
- LSM: mit Leitungsschutzschalter und Motorschutzschalter für den Motorschutz
- TK: mit Einbindung eines externen Thermokontaktes
- KL: mit Thermistor-Motorschutzrelais für externen Kaltleiter-Temperaturfühler

Schaltungsart der Motorabgänge:

- N1/2: für Motor mit getrennten Wicklungen
- YD/N2: für Motor mit getrennten Wicklungen und Stern-Dreieck-Anlauf einer Stufe
- YD/YD: für Motor mit getrennten Wicklungen und Stern-Dreieck-Anlauf beider Stufen
- Y/YY: für Motoren mit Polumschaltung in Dahlanderschaltung

LB-Version: 12

Geringfügig Geändert

880501	Motorabgang 400V mit getrennten Wicklungen (N1/2). Im Positionsstichwort angegeben ist die Schutzeinrichtung und die maximale elektrische Motornennleistung.	
880501B	<b>Motorabgang 400V N1/2 LS 2,2kW</b>	<b>Stk</b>
880501C	<b>Motorabgang 400V N1/2 LS 4kW</b>	<b>Stk</b>
880501D	<b>Motorabgang 400V N1/2 LS 5,5kW</b>	<b>Stk</b>
880501E	<b>Motorabgang 400V N1/2 LS 7,5kW</b>	<b>Stk</b>
880501F	<b>Motorabgang 400V N1/2 LS 11kW</b>	<b>Stk</b>
880501G	<b>Motorabgang 400V N1/2 LS 15kW</b>	<b>Stk</b>
880501H	<b>Motorabgang 400V N1/2 LS 18,5kW</b>	<b>Stk</b>
880501I	<b>Motorabgang 400V N1/2 LS 22kW</b>	<b>Stk</b>
880503	Motorabgang 400V mit getrennten Wicklungen (N1/2) mit Leitungsschutzschalter oder Leistungsschalter einschließlich Motorschutzschalter für den Motorschutz (LSM). Im Positionsstichwort angegeben ist die maximale elektrische Motornennleistung.	
880503B	<b>Motorabgang 400V N1/2 LSM 2,2kW</b>	<b>Stk</b>
880503C	<b>Motorabgang 400V N1/2 LSM 4kW</b>	<b>Stk</b>
880503D	<b>Motorabgang 400V N1/2 LSM 5,5kW</b>	<b>Stk</b>
880503E	<b>Motorabgang 400V N1/2 LSM 7,5kW</b>	<b>Stk</b>
880503F	<b>Motorabgang 400V N1/2 LSM 11kW</b>	<b>Stk</b>
880503G	<b>Motorabgang 400V N1/2 LSM 15kW</b>	<b>Stk</b>
880503H	<b>Motorabgang 400V N1/2 LSM 18,5kW</b>	<b>Stk</b>
880503I	<b>Motorabgang 400V N1/2 LSM 22kW</b>	<b>Stk</b>
880505	Motorabgang 400V mit getrennten Wicklungen und Stern-Dreieck-Anlauf einer Stufe (YD/N2). Im Positionsstichwort angegeben ist die Schutzeinrichtung und die maximale elektrische Motornennleistung.	
880505E	<b>Motorabgang 400V YD/N2 LS 7,5kW</b>	<b>Stk</b>
880505F	<b>Motorabgang 400V YD/N2 LS 11kW</b>	<b>Stk</b>
880505G	<b>Motorabgang 400V YD/N2 LS 15kW</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
880505H	Motorabgang 400V YD/N2 LS 18,5kW	Stk
880505I	Motorabgang 400V YD/N2 LS 22kW	Stk
880505J	Motorabgang 400V YD/N2 K-LS 30kW	Stk
880505K	Motorabgang 400V YD/N2 K-LS 37kW	Stk
880505L	Motorabgang 400V YD/N2 K-LS 45kW	Stk
880505M	Motorabgang 400V YD/N2 K-LS 55kW	Stk
880505N	Motorabgang 400V YD/N2 K-LS 75kW	Stk
880505O	Motorabgang 400V YD/N2 K-LS 90kW	Stk
880512	Motorabgang 400V mit getrennten Wicklungen und Stern-Dreieck-Anlauf einer Stufe YD/N2 mit Leitungsschutz- oder Leistungsschalter einschließlich Motorschutzschalter (LSM). Im Positionsstichwort angegeben ist die maximale elektrische Motornennleistung.	
880512E	Motorabgang 400V YD/N2 LSM 7,5kW	Stk
880512F	Motorabgang 400V YD/N2 LSM 11kW	Stk
880512G	Motorabgang 400V YD/N2 LSM 15kW	Stk
880512H	Motorabgang 400V YD/N2 LSM 18,5kW	Stk
880512I	Motorabgang 400V YD/N2 LSM 22kW	Stk
880512J	Motorabgang 400V YD/N2 LSM 30kW	Stk
880512K	Motorabgang 400V YD/N2 LSM 37kW	Stk
880512L	Motorabgang 400V YD/N2 LSM 45kW	Stk
880512M	Motorabgang 400V YD/N2 LSM 55kW	Stk
880512N	Motorabgang 400V YD/N2 LSM 75kW	Stk
880512O	Motorabgang 400V YD/N2 LSM 90kW	Stk
880514	Motorabgang 400V für Motoren mit Polumschaltung in Dahlanderschaltung (Y/YY). Im Positionsstichwort angegeben ist die Schutzeinrichtung und die maximale elektrische Motornennleistung.	
880514B	Motorabgang 400V Y/YY LS 2,2kW	Stk
880514C	Motorabgang 400V Y/YY LS 4kW	Stk
880514D	Motorabgang 400V Y/YY LS 5,5kW	Stk
880514E	Motorabgang 400V Y/YY LS 7,5kW	Stk
880514F	Motorabgang 400V Y/YY LS 11kW	Stk
880514G	Motorabgang 400V Y/YY LS 15kW	Stk
880514H	Motorabgang 400V Y/YY LS 18,5kW	Stk
880514I	Motorabgang 400V Y/YY LS 22kW	Stk
880514J	Motorabgang 400V Y/YY K-LS 30kW	Stk
880514K	Motorabgang 400V Y/YY K-LS 37kW	Stk
880514L	Motorabgang 400V Y/YY K-LS 45kW	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>880514M</b>	<b>Motorabgang 400V Y/YY K-LS 55kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880514N</b>	<b>Motorabgang 400V Y/YY K-LS 75kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880514O</b>	<b>Motorabgang 400V Y/YY K-LS 90kW</b>	<b>Stk</b>
880522	Motorabgang 400V für Motoren mit Polumschaltung in Dahlanderschaltung (Y/YY). Im Positionsstichwort angegeben ist die Schutzeinrichtung und die maximale elektrische Motornennleistung.	
<b>880522B</b>	<b>Motorabgang 400V Y/YY LSM 2,2kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880522C</b>	<b>Motorabgang 400V Y/YY LSM 4kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880522D</b>	<b>Motorabgang 400V Y/YY LSM 5,5kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880522E</b>	<b>Motorabgang 400V Y/YY LSM 7,5kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880522F</b>	<b>Motorabgang 400V Y/YY LSM 11kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880522G</b>	<b>Motorabgang 400V Y/YY LSM 15kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880522H</b>	<b>Motorabgang 400V Y/YY LSM 18,5kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880522I</b>	<b>Motorabgang 400V Y/YY LSM 22kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880522J</b>	<b>Motorabgang 400V Y/YY LSM 30kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880522K</b>	<b>Motorabgang 400V Y/YY LSM 37kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880522L</b>	<b>Motorabgang 400V Y/YY LSM 45kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880522M</b>	<b>Motorabgang 400V Y/YY LSM 55kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880522N</b>	<b>Motorabgang 400V Y/YY LSM 75kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880522O</b>	<b>Motorabgang 400V Y/YY LSM 90kW</b>	<b>Stk</b>
880523	Motorabgang 400 V für Motoren mit Polumschaltung in Dahlanderschaltung (Y/YY) mit Leitungsschutzschalter oder Leistungsschalter einschließlich Motorschutzschalter für den Motorschutz (LSM).	
<b>880523X</b>	<b>Motorabgang 400V Y/YY LSM</b> Spezifikation: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
880524	Motorabgang 400V mehrstufig.	
<b>880524X</b>	<b>Motorabgang 400V mehrstufig</b> Spezifikation: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
880526	Aufzahlung (Az) auf Motorabgänge mehrstufig (mehrst.)	
<b>880526A</b>	<b>Az Motorabgang mehrst.f.Thermokontakt</b> Für die Einbindung eines externen Thermokontaktes.	<b>Stk</b>
<b>880526B</b>	<b>Az Motorabgang mehrst.f.Kaltleiter-Temp.-fühler f.ULG88.05</b> Für eine Ausführung mit Thermistor-Motorschutzrelais für externen Kaltleiter Temperaturfühler.	<b>Stk</b>
<b>880526C</b>	<b>Az Motorabgang mehrst.f.N-Leiter geschaltet f.ULG88.05</b> Für eine Ausführung der Leitungsschutz- und Leistungsschalter mit Neutral-Leiter geschaltet.	<b>Stk</b>
<b>880526D</b>	<b>Az Motorabgang mehrst.f.Kabel E30/E90 f.ULG88.05</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Für eine Ausführung eines mehrstufigen Motorabganges mit Versorgung über Kabel mit Funktionserhalt E 30 oder E 90.

Betrifft Position(en):

*Kommentar:*

*Mit dieser Aufzählungsposition werden erhöhte Aufwendungen für den Anschluss von Kabeln mit Funktionserhalt abgegolten.*

**8806 Sonstige Leistungsabgänge****1. Allgemein:**

Der Begriff Leistungsabgang wird für einen allgemeinen Leistungsabgang in einem Verteilerschrank verwendet.

**2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**

Überlast, Kurzschlusschutz- und Leitungsschutzeinrichtungen, Reihenklemmen, erforderliche Relais und das beidseitige Anklemmen der Leitungen für die Leistungsabgänge ist in die Einheitspreise einkalkuliert. Es werden der Nennbetriebsstrom und allfällige Querschnittserhöhungen um bis zu 2 Dimensionen berücksichtigt.

Die Betriebsmittel der Leistungsabgänge werden für Gebrauchskategorie AC-1 ausgelegt.

Bei Leistungsabgängen mit Schütz erfolgt die Ansteuerung durch potentialfreien Kontakt (z.B. digitaler Ausgang AutoGer, Steuerfunktion), für eine Rückmeldung steht ein Hilfskontakt zur Verfügung.

**3. Abkürzungsverzeichnis:**

Spannung(en):

- 230 V: 230 V, 50 Hz, 1-phasig
- 400 V: 400 V, 50 Hz, 3-phasig

Ausführung der Überlast- und Kurzschlusschutzeinrichtung bei einem Leistungsabgang:

- SI: mit Schmelzsicherungen
- LS: mit Leitungsschutzschalter
- K-LS: Kompaktleistungsschalter

*LB-Version: 12*

*Geringfügig Geändert*

**880601** Leistungsabgang 400V. Im Positionsstichwort angegeben ist die Schutzeinrichtung und der maximale Nennbetriebsstrom.

**880601D** Leistungsabgang 400V SI 25A **Stk**

**880601E** Leistungsabgang 400V SI 40A **Stk**

**880601F** Leistungsabgang 400V SI 63A **Stk**

**880601G** Leistungsabgang 400V SI 80A **Stk**

**880601H** Leistungsabgang 400V SI 100A **Stk**

**880601I** Leistungsabgang 400V SI 125A **Stk**

**880601J** Leistungsabgang 400V SI 160A **Stk**

*LB-Version: 12*

*Geringfügig Geändert*

**880603** Leistungsabgang 230V. Im Positionsstichwort angegeben ist die Schutzeinrichtung und der maximale Nennbetriebsstrom.

**880603A** Leistungsabgang 230V LS 6A **Stk**

*LB-Version: 12*

*Geringfügig Geändert*

**880603B** Leistungsabgang 230V LS 10A **Stk**

**880603C** Leistungsabgang 230V LS 16A **Stk**

**880603D** Leistungsabgang 230V LS 25A **Stk**

**880605** Leistungsabgang 230 V mit Schalter 0-1. Im Positionsstichwort angegeben ist die Schutzeinrichtung und der maximale Nennbetriebsstrom.

**880605A** Leistungsabgang 230V LS Schalter 6A **Stk**

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
880605B	Leistungsabgang 230V LS Schalter 10A	Stk
880605C	Leistungsabgang 230V LS Schalter 16A	Stk
880605D	Leistungsabgang 230V LS Schalter 25A	Stk
880607	Leistungsabgang 230V mit Schütz. Im Positionsstichwort angegeben ist die Schutzeinrichtung und der maximale Nennbetriebsstrom.	
880607A	Leistungsabgang 230V LS Schütz 6A	Stk
880607B	Leistungsabgang 230V LS Schütz 10A	Stk
880607C	Leistungsabgang 230V LS Schütz 16A	Stk
880607D	Leistungsabgang 230V LS Schütz 25A	Stk
880607E	Leistungsabgang 230V K-LS Schütz 40A	Stk
880607F	Leistungsabgang 230V K-LS Schütz 63A	Stk
880609	Leistungsabgang 400V. Im Positionsstichwort angegeben ist die Schutzeinrichtung und der maximale Nennbetriebsstrom.	
880609A	Leistungsabgang 400V LS 6A	Stk
880609B	Leistungsabgang 400V LS 10A	Stk
880609C	Leistungsabgang 400V LS 13A	Stk
880609D	Leistungsabgang 400V LS 16A	Stk
880609E	Leistungsabgang 400V LS 20A	Stk
880609F	Leistungsabgang 400V LS 25A	Stk
880609G	Leistungsabgang 400V LS 32A	Stk
880609H	Leistungsabgang 400V K-LS 40A	Stk
880609I	Leistungsabgang 400V K-LS 50A	Stk
880609J	Leistungsabgang 400V K-LS 63A	Stk
880609K	Leistungsabgang 400V K-LS 80A	Stk
880609L	Leistungsabgang 400V K-LS 100A	Stk
880609M	Leistungsabgang 400V K-LS 125A	Stk
880609N	Leistungsabgang 400V K-LS 160A	Stk
880611	Leistungsabgang 400V mit Schalter 0-1. Im Positionsstichwort angegeben ist die Schutzeinrichtung und der maximale Nennbetriebsstrom.	
880611A	Leistungsabgang 400V LS+Schalter 6A	Stk
880611B	Leistungsabgang 400V LS+Schalter 10A	Stk
880611C	Leistungsabgang 400V LS+Schalter 13A	Stk
880611D	Leistungsabgang 400V LS+Schalter 16A	Stk
880611E	Leistungsabgang 400V LS+Schalter 20A	Stk
880611F	Leistungsabgang 400V LS+Schalter 25A	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>880611G</b>	<b>Leistungsabgang 400V LS+Schalter 32A</b>	<b>Stk</b>
<b>880611H</b>	<b>Leistungsabgang 400V K-LS+Schalter 40A</b>	<b>Stk</b>
<b>880611I</b>	<b>Leistungsabgang 400V K-LS+Schalter 50A</b>	<b>Stk</b>
<b>880611J</b>	<b>Leistungsabgang 400V K-LS+Schalter 63A</b>	<b>Stk</b>
<b>880611K</b>	<b>Leistungsabgang 400V K-LS+Schalter 80A</b>	<b>Stk</b>
<b>880611L</b>	<b>Leistungsabgang 400V K-LS+Schalter 100A</b>	<b>Stk</b>
<b>880611M</b>	<b>Leistungsabgang 400V K-LS+Schalter 125A</b>	<b>Stk</b>
<b>880611N</b>	<b>Leistungsabgang 400V K-LS+Schalter 160A</b>	<b>Stk</b>
880613	Leistungsabgang 400V mit Schütz. Im Positionsstichwort angegeben ist die Schutzeinrichtung und der maximale Nennbetriebsstrom.	
<b>880613A</b>	<b>Leistungsabgang 400V LS+Schütz 6A</b>	<b>Stk</b>
<b>880613B</b>	<b>Leistungsabgang 400V LS+Schütz 10A</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert                      Vorherige Position: 880613C</i>	
<b>880613C</b>	<b>Leistungsabgang 400V LS+Schütz 13A</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert                      Vorherige Position: 880613B</i>	
<b>880613D</b>	<b>Leistungsabgang 400V LS+Schütz 16A</b>	<b>Stk</b>
<b>880613E</b>	<b>Leistungsabgang 400V LS+Schütz 20A</b>	<b>Stk</b>
<b>880613F</b>	<b>Leistungsabgang 400V LS+Schütz 25A</b>	<b>Stk</b>
<b>880613G</b>	<b>Leistungsabgang 400V LS+Schütz 32A</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>880613H</b>	<b>Leistungsabgang 400V LS+Schütz 40A</b>	<b>Stk</b>
<b>880613I</b>	<b>Leistungsabgang 400V K-LS+Schütz 50A</b>	<b>Stk</b>
<b>880613J</b>	<b>Leistungsabgang 400V K-LS+Schütz 63A</b>	<b>Stk</b>
<b>880613K</b>	<b>Leistungsabgang 400V K-LS+Schütz 80A</b>	<b>Stk</b>
<b>880613L</b>	<b>Leistungsabgang 400V K-LS+Schütz 100A</b>	<b>Stk</b>
<b>880613M</b>	<b>Leistungsabgang 400V K-LS+Schütz 125A</b>	<b>Stk</b>
<b>880613N</b>	<b>Leistungsabgang 400V K-LS+Schütz 160A</b>	<b>Stk</b>
880615	Leistungsabgang Unterleistungsgruppe 88.06.	
<b>880615X</b>	<b>Leistungsabgang</b> Spezifikation: <span style="background-color: #e0f0ff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em; vertical-align: middle;"></span>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12                      Geändert</i>	
880617	Aufzahlung (Az) auf Leistungsabgänge.	
<b>880617A</b>	<b>Az Leistungsabgang f.N-Leiter geschaltet</b>	<b>Stk</b>
	Für eine Ausführung der Leitungsschutz- und Leistungsschalter mit Neutral-Leiter geschaltet.	
<b>880617B</b>	<b>Az Leistungsabgang f.Kabel E30/E90</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Für eine Ausführung eines Leistungsabganges mit Versorgung über Kabel mit Funktionserhalt E 30 oder E 90.  
Betrifft Position(en):                     

*Kommentar:*

*Mit dieser Aufzählungsposition werden erhöhte Aufwendungen für den Anschluss von Kabeln mit Funktionserhalt abgegolten.*

**8807 Steuerfunktionen****1. Allgemein:**

Der Begriff Steuerfunktion wird für eine Steuerschaltung zur Erfüllung einer Steuerfunktion verwendet.

**2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**

## 2.1 Befehlsgeräte:

Befehlsgeräte wie z.B. Anlagenschalter und Betriebsvorwahlschalter sind für einen Betriebsnennstrom von 10A, in Gebrauchskategorie AC-3 ausgelegt und werden in Verteilertüren eingebaut.

## 2.2 Meldegeräte:

Die Meldegeräte für Betriebs-, Stör-, Wartungs- und Stellungsmeldungen werden als Leuchtdioden ausgeführt, zusammengehörige Betriebs- und Störmeldungen werden vorzugsweise mit einer 2-färbigen Leuchtdiode (rot/grün) signalisiert. Die Meldegeräte werden in Verteilertüren eingebaut oder in Blindschaltbilder integriert. Die erforderlichen Leuchtdioden in Farbe nach Wahl des AG sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

## 2.3 Steuerfunktionen:

Alle Steuerfunktionen werden über eine verdrahtete Steuerung (hardwired) realisiert. Die Steuerfunktionen werden in die entsprechenden Leistungs- oder Motorabgänge integriert und verdrahtet. Erforderliche Schütze, Reihenklempen, Hilfskontakte, Relais und Hilfsrelais sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

## 2.4 Einbindung:

Für die Einbindungen der vom AG beigestellten und montierten Geräte sind Reihenklempen und das beidseitigen Klemmen der Anschlussleitung in die Einheitspreise einkalkuliert.

*LB-Version: 12*

*Geändert*

880701	Anlagenschalter 1-polig. Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der Schaltstellungen (Schaltst.).	
880701A	<b>Anlagenschalter 3 Schaltst.</b>	<b>Stk</b>
880701B	<b>Anlagenschalter 3 Schaltst.Schlüssel</b> Ausführung mit Schlüsselantrieb inkl. 2 Schlüssel.	<b>Stk</b>
880701C	<b>Anlagenschalter 4 Schaltst.</b>	<b>Stk</b>
880701D	<b>Anlagenschalter 4 Schaltst.Schlüssel</b> Ausführung mit Schlüsselantrieb inkl. 2 Schlüssel.	<b>Stk</b>
880701E	<b>Anlagenschalter 5 Schaltst.</b>	<b>Stk</b>
880701F	<b>Anlagenschalter 5 Schaltst.Schlüssel</b> Ausführung mit Schlüsselantrieb inkl. 2 Schlüssel.	<b>Stk</b>

880702 Anlagenschalter.

880702X **Anlagenschalter**  
Spezifikation:                      **Stk**

*LB-Version: 12*

*Geringfügig Geändert*

880704 Steuerschalter.

Im Positionsstichwort angegeben sind Anzahl der Schaltstellungen (Schaltst.) und Polanzahl (pol).

880704A	<b>Steuerschalter 2 Schaltst.1-pol.</b>	<b>Stk</b>
880704B	<b>Steuerschalter 2 Schaltst.1-pol.Schlüssel</b> Ausführung mit Schlüsselantrieb inkl. 2 Schlüssel.	<b>Stk</b>
880704C	<b>Steuerschalter 2 Schaltst.2-pol.</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>880704D</b>	<b>Steuerschalter 2 Schaltst.2-pol.Schlüssel</b> Ausführung mit Schlüsselantrieb inkl. 2 Schlüssel.	<b>Stk</b>
<b>880704E</b>	<b>Steuerschalter 3 Schaltst.1-pol.</b>	<b>Stk</b>
<b>880704F</b>	<b>Steuerschalter 3 Schaltst.1-pol.Schlüssel</b> Ausführung mit Schlüsselantrieb inkl. 2 Schlüssel.	<b>Stk</b>
<b>880704G</b>	<b>Steuerschalter 3 Schaltst.2-pol.</b>	<b>Stk</b>
<b>880704H</b>	<b>Steuerschalter 3 Schaltst.2-pol.Schlüssel</b> Ausführung mit Schlüsselantrieb inkl. 2 Schlüssel.	<b>Stk</b>
<b>880704I</b>	<b>Steuerschalter 4 Schaltst.1-pol.</b>	<b>Stk</b>
<b>880704J</b>	<b>Steuerschalter 4 Schaltst.1-pol.Schlüssel</b> Ausführung mit Schlüsselantrieb inkl. 2 Schlüssel.	<b>Stk</b>
<b>880704K</b>	<b>Steuerschalter 4 Schaltst.2-pol.</b>	<b>Stk</b>
<b>880704L</b>	<b>Steuerschalter 4 Schaltst.2-pol.Schlüssel</b> Ausführung mit Schlüsselantrieb inkl. 2 Schlüssel.	<b>Stk</b>
<b>880704M</b>	<b>Steuerschalter 5 Schaltst.1-pol.</b>	<b>Stk</b>
<b>880704N</b>	<b>Steuerschalter 5 Schaltst.1-pol.Schlüssel</b> Ausführung mit Schlüsselantrieb inkl. 2 Schlüssel.	<b>Stk</b>
<b>880704O</b>	<b>Steuerschalter 5 Schaltst.2-pol.</b>	<b>Stk</b>
<b>880704P</b>	<b>Steuerschalter 5 Schaltst.2-pol.Schlüssel</b> Ausführung mit Schlüsselantrieb inkl. 2 Schlüssel.	<b>Stk</b>
<b>880705</b>	Steuerschalter.	
<b>880705X</b>	<b>Steuerschalter</b> Spezifikation: <span style="background-color: cyan; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 80px; height: 1em;"></span>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>880707</b>	Ausgangs-Handscharter zur händischen Übersteuerung von Motoren aus der zweiten Bedienebene des Verteilers. Im Positionsstichwort angegeben sind die Schaltstellungen.	
<b>880707A</b>	<b>Ausgangs-Handscharter Auto-0-1</b>	<b>Stk</b>
<b>880707B</b>	<b>Ausgangs-Handscharter Auto-0-1-2</b> <i>Kommentar:</i> Wird ein Ausgangs-Handscharter Auto-0-1-2 bei mehrstufigen Motoren eingesetzt und ist ein direkter Hochlauf auf die Stufe 2 unzulässig, muss ein Hochlauf-timer vorgesehen werden.	<b>Stk</b>
<b>880708</b>	Ausgangs-Handscharter zur händischen Übersteuerung von Motoren aus der zweiten Bedienebene des Verteilers.	
<b>880708X</b>	<b>Ausgangs-Handscharter</b> Spezifikation: <span style="background-color: cyan; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 80px; height: 1em;"></span> <i>Kommentar:</i> Wird ein Ausgangs-Handscharter Auto-0-1-2 bei mehrstufigen Motoren eingesetzt und ist ein direkter Hochlauf auf die Stufe 2 unzulässig, muss ein Hochlauf-timer vorgesehen werden.	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>880710</b>	Einbindung (Einb.) eines vom AG beigestellten und montierten Betriebs-Vorwahlscharter. Im Positionsstichwort angegeben sind die Schaltstellungen.	



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>880710A</b>	<b>Einb.Betriebs-Vorwahlschalter 1-2</b>	<b>Stk</b>
<b>880710B</b>	<b>Einb.Betriebs-Vorwahlschalter 1-2-3</b>	<b>Stk</b>
<b>880710C</b>	<b>Einb.Betriebs-Vorwahlschalter SO-WI</b>	<b>Stk</b>
880711	Einbindung (Einb.) eines vom AG beigestellten und montierten Betriebs-Vorwahlschalters.	
<b>880711X</b>	<b>Einb.Betriebs-Vorwahlschalter</b> Spezifikation: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
880713	Einbindung (Einb.) eines vom AG beigestellten und montierten Schalters. Im Positionsstichwort angegeben sind Verwendungszweck und Schaltstellungen.	
<b>880713A</b>	<b>Einb.Serviceschalter 0-1</b>	<b>Stk</b>
<b>880713B</b>	<b>Einb.Serviceschalter 0-1 mit Hilfskontakt</b>	<b>Stk</b>
<b>880713C</b>	<b>Einb.Notschalter 0-1</b>	<b>Stk</b>
880714	Einbindung (Einb.) eines vom AG beigestellten und montierten Schalters.	
<b>880714X</b>	<b>Einb.Schalter</b> Spezifikation: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
880716	Anzeige (Signalisierung).	
<b>880716A</b>	<b>Betriebsmeldeanzeige</b> Betriebsanzeige mit Leuchtdiode grün. Die Ansteuerung erfolgt von einem Schaltgeräthilfskontakt, von einem digitalen Ausgang eines Steuer-Regelgerätes, einer Steuerfunktion oder von einem externen potentialfreien Kontakt.	<b>Stk</b>
<b>880716B</b>	<b>Störmeldeanzeige</b> Störmeldeanzeige mit Leuchtdiode rot oder rot blinkend. Die Ansteuerung erfolgt von einem Schaltgeräthilfskontakt, von einem digitalen Ausgang eines Steuer-Regelgerätes, einer Steuerfunktion oder von einem externen potentialfreien Kontakt.	<b>Stk</b>
<b>880716C</b>	<b>Betriebs-u.Störmeldeanzeige rot/grün</b> Betriebs- und Störmeldung mit Doppel-Leuchtdiode rot/grün. Die Ansteuerung erfolgt von zwei Schaltgeräthilfskontakten, von digitalen Ausgängen eines Steuer-Regelgerätes, einer Steuerfunktion, oder von externen potentialfreien Kontakten.	<b>Stk</b>
<b>880716D</b>	<b>Betriebs-u.Störmeldeanzeige rot/grün,rot blinkend</b> Betriebs- und Störmeldung mit Doppel-Leuchtdiode rot/grün, rot blinkend, Die Ansteuerung erfolgt von zwei Schaltgeräthilfskontakten, von digitalen Ausgängen eines Steuer-Regelgerätes, einer Steuerfunktion oder von externen potentialfreien Kontakten.	<b>Stk</b>
880717	Anzeige (Signalisierung).	
<b>880717X</b>	<b>Anzeige</b> Spezifikation: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
880719	Leuchtdrucktaster zur Anzeige einer Störungsmeldung und zur Quittierung (Störung). Die Ansteuerung erfolgt aus einer Summenstörmeldeeinrichtung oder von einem digitalen Ausgang eines Steuer-Regelgerätes.	
<b>880719A</b>	<b>Leuchtdrucktaster Störung</b>	<b>Stk</b>
880721	Steuerfunktion bei Störmeldung des im Positionsstichwort angegebenen Gebers, wenn im Positionsstichwort angegeben mit Signalisierung in der Verteilertüre, einschließlich potentialfreiem Kontakt zur Meldungsweiterleitung (z.B. an digitalen Eingang Automationseinrichtung (AE)).	

## Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

<b>880721A</b>	<b>Steuerfunktion Frostschutz</b>	<b>Stk</b>
	Bei anstehendem Störsignal eines Frostschutzthermostates werden die Ventilatoren der zugehörigen Anlage ausgeschaltet, das Heizregister-Regelventil 100 Prozent geöffnet und die zugehörige Heizregisterpumpe eingeschaltet.	
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	AutoGer ersetzt durch Automationseinrichtung (AE).	
<b>880721B</b>	<b>Steuerfunktion Frostschutz+Signalisierung</b>	<b>Stk</b>
	Bei anstehendem Störsignal eines Frostschutzthermostates werden die Ventilatoren der zugehörigen Anlage ausgeschaltet, das Heizregister-Regelventil 100 Prozent geöffnet und die zugehörige Heizregisterpumpe eingeschaltet.	
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	AutoGer ersetzt durch Automationseinrichtung (AE).	
<b>880721C</b>	<b>Steuerfunktion E-Heizregister</b>	<b>Stk</b>
	Bei anstehendem Störsignal eines Temperaturwächters wird der Ventilator der zugehörigen Anlage eingeschaltet und das E-Heizregister abgeschaltet.	
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	AutoGer ersetzt durch Automationseinrichtung (AE).	
<b>880721D</b>	<b>Steuerfunktion E-Heizregister+Signalisierung</b>	<b>Stk</b>
	Bei anstehendem Störsignal eines Temperaturwächters wird der Ventilator der zugehörigen Anlage eingeschaltet und das E-Heizregister abgeschaltet.	
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	AutoGer ersetzt durch Automationseinrichtung (AE).	
<b>880721E</b>	<b>Steuerfunktion Filter</b>	<b>Stk</b>
	Bei anstehendem Störsignal eines Differenzdruckwächters wird eine Steuerfunktion (z.B. Anlagenabschaltung) ausgelöst.	
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	AutoGer ersetzt durch Automationseinrichtung (AE).	
<b>880721F</b>	<b>Steuerfunktion Filter+Signalisierung</b>	<b>Stk</b>
	Bei anstehendem Störsignal eines Differenzdruckwächters wird eine Störmeldeanzeige (Leuchtdiode orange) angesteuert.	
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	AutoGer ersetzt durch Automationseinrichtung (AE). Bei anstehendem Störsignal eines Differenzdruckwächters wird eine <u>Steuerfunktion</u> (z.B. Anlagenabschaltung) ausgelöst (statt Störmeldeanzeige (Leuchtdiode orange) angesteuert)	
<b>880721G</b>	<b>Steuerfunktion Keilriemen</b>	<b>Stk</b>
	Bei anstehendem Störsignal eines Differenzdruckwächters wird der zugehörige Ventilator abgeschaltet.	
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	AutoGer ersetzt durch Automationseinrichtung (AE).	
<b>880721H</b>	<b>Steuerfunktion Keilriemen+Signalisierung</b>	<b>Stk</b>
	Bei anstehendem Störsignal eines Differenzdruckwächters wird eine Störmeldeanzeige angesteuert und der zugehörige Ventilator abgeschaltet.	
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	AutoGer ersetzt durch Automationseinrichtung (AE).	
<b>880721I</b>	<b>Steuerfunktion Brandfall</b>	<b>Stk</b>
	Bei anstehendem externem Signal der Brandmelderanlage bzw. der Brandfallsteuerzentrale erfolgt gemäß den Auflagen die Abschaltung von Lüftungsanlagen oder die Einschaltung von Brandentrauchungs-, Druckbelüftungs- oder Schleusenanlagen.	
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<i>Änderung:</i> AutoGer ersetzt durch Automationseinrichtung (AE).		
880722	Steuerfunktion zur Laufüberwachung eines Ventilators. Ausführung nach Wahl des AN mit Cos-phi Wächter oder Stromüberwachungsrelais. Eingebunden in Steuerung des Motorabganges, mit potentialfreiem Kontakt zur Meldungweiterleitung an eine Automationseinrichtung (AE).	
<b>880722A</b>	<b>Steuerfunktion Laufüberwachung Ventilator</b> Betrifft Position(en): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<i>LB-Version: 12</i>		
880723	Steuerfunktion.	
<b>880723X</b>	<b>Steuerfunktion</b> Spezifikation: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>		
880724	Steuerfunktion zur Steuerung von Brandschutzklappen (BSK) mit Motorantrieb und der angegebenen Versorgungsspannung.	
<b>880724A</b>	<b>Steuerfunktion BSK 230V Spezifikation</b> Spezifikation: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<i>Kommentar: Für diese Position sind genaue Vorgaben seitens des Planers/Ausschreibers erforderlich.</i>		
<b>880724B</b>	<b>Steuerfunktion BSK 24V Spezifikation</b> Spezifikation: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<i>Kommentar: Für diese Position sind genaue Vorgaben seitens des Planers/Ausschreibers erforderlich.</i>		
880725	Signalisierung für Brandschutzklappen (Signalisierung BSK), zur Anzeige der angegebenen Klappenstellungen in einem externen Meldetableau oder im Verteiler.	
<i>Kommentar: Das Meldetableau einschließlich Spannungsversorgung, Lampenprüfung ist gesondert auszuschreiben.</i>		
<b>880725A</b>	<b>Signalisierung BSK Zu</b>	<b>Stk</b>
<b>880725B</b>	<b>Signalisierung BSK Auf-Zu</b>	<b>Stk</b>
880727	Steuerfunktion zur Steuerung von Brandrauchsteuerklappen (BRSK) mit Motorantrieb und der angegebenen Versorgungsspannung.	
<b>880727A</b>	<b>Steuerfunktion BRSK 230V Spezifikation</b> Spezifikation: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<i>Kommentar: Für diese Position sind genaue Vorgaben seitens des Planers/Ausschreibers erforderlich.</i>		
<b>880727B</b>	<b>Steuerfunktion BRSK 24V Spezifikation</b> Spezifikation: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<i>Kommentar: Für diese Position sind genaue Vorgaben seitens des Planers/Ausschreibers erforderlich.</i>		
880728	Signalisierung für Brandrauchsteuerklappen (Signalisierung BRSK), zur Anzeige der angegebenen Klappenstellungen in einem externen Meldetableau oder im Verteiler.	
<i>Kommentar: Das Meldetableau einschließlich Spannungsversorgung, Lampenprüfung ist gesondert auszuschreiben.</i>		
<b>880728A</b>	<b>Signalisierung BRSK Zu</b>	<b>Stk</b>
<b>880728B</b>	<b>Signalisierung BRSK Auf-Zu</b>	<b>Stk</b>
880732	Steuerfunktion für Einbindung eines vom AG beigestellten potenzialfreien Kontaktes als Verriegelung, mit Rückmeldung als Störmeldung an ein Steuer-/Regelgerät.	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>880732A</b>	<b>Steuerfunktion Verriegelung extern</b>	<b>Stk</b>
<b>880732B</b>	<b>Steuerfunktion Verriegelung extern verzögert</b>	<b>Stk</b>
880734	Einbau und Verdrahtung eines vom AG beigestellten Gerätes (Gerät v.AG beigest.) im Verteiler. Im Positionsstichwort angegeben ist der Platzbedarf und die Klemmenanzahl (K). max. Bautiefe 300 mm	
<b>880734A</b>	<b>Gerät v.AG beigest.b.3dm2 9K</b>	<b>Stk</b>
<b>880734B</b>	<b>Gerät v.AG beigest.ü.3-6dm2 9K</b>	<b>Stk</b>
<b>880734C</b>	<b>Gerät v.AG beigest.ü.6-9dm2 9K</b>	<b>Stk</b>
<b>880734D</b>	<b>Gerät v.AG beigest.ü.9-12dm2 12K</b>	<b>Stk</b>
<b>880734E</b>	<b>Gerät v.AG beigest.ü.12-15dm2 12K</b>	<b>Stk</b>
880735	Einbau und Verdrahtung eines vom AG beigestellten Gerätes (Gerät v.AG beigest.) im Verteiler.	
<b>880735X</b>	<b>Gerät v.AG beigestellt</b> Spezifikation: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
880737	Steuerfunktion zur Umgehung eines Frequenzumrichters (Umg.Umrichter) für die im Positionsstichwort angegebene Spannung und Leistung in einem Verteiler eingebaut, einschließlich Betriebsarten-Vorwahlschalter mit den Stellungen Frequenzumrichter/Umgehung in der 2.Bedienebene/Montageplatte des Verteilers. Der Hauptschutz des Motorabganges ist in beiden Betriebsarten über Schütze der Umgehungssteuerung verriegelt.  <i>Kommentar: Die erforderlichen Frequenzumrichter sind in dieser Position nicht enthalten und sind mit den entsprechenden Positionen aus LG 87 auszuschreiben.</i>	
<b>880737A</b>	<b>Steuerfunktion Umg.Umrichter 400V 2,2kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880737B</b>	<b>Steuerfunktion Umg.Umrichter 400V 4kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880737C</b>	<b>Steuerfunktion Umg.Umrichter 400V 5,5kW</b>	<b>Stk</b>
<b>880737D</b>	<b>Steuerfunktion Umg.Umrichter 400V 7,5kW</b>	<b>Stk</b>
880738	Steuerfunktion zur Umgehung eines Frequenzumrichters (Umg.Umrichter) für die im Positionsstichwort angegebene Spannung und Leistung mit Stern-Dreieck-Anlauf (YD) in einem Verteiler eingebaut, einschließlich Betriebsarten-Vorwahlschalter mit den Stellungen Frequenzumrichter/Umgehung in der 2.Bedienebene/Montageplatte des Verteilers. Der Hauptschutz des Motorabganges ist in beiden Betriebsarten über Schütze der Umgehungssteuerung verriegelt.  <i>Kommentar: Die erforderlichen Frequenzumrichter sind in dieser Position nicht enthalten und sind mit den entsprechenden Positionen aus LG 87 auszuschreiben.</i>	
<b>880738A</b>	<b>Steuerfunktion Umg.Umrichter 400V 5,5kW YD</b>	<b>Stk</b>
<b>880738B</b>	<b>Steuerfunktion Umg.Umrichter 400V 7,5kW YD</b>	<b>Stk</b>
880739	Steuerfunktion zur Umgehung eines Frequenzumrichters (Umg.Umrichter).	
<b>880739X</b>	<b>Steuerfunktion Umg.Umrichter</b> Spezifikation: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
880741	Steuerfunktion zur Umgehung eines Frequenzumrichters (Umg.Umrichter) mit Verteilerschrank (VT) für die im Positionsstichwort angegebene Spannung und Leistung. Betriebsartenvorwahlschalter mit den Stellungen Frequenzumrichter/Umgehung in der Verteilertür als Schlüsselschalter eingebaut, alle Ein- und Ausgänge auf Reihenklemmen geführt, Spannungsversorgung über einen Leistungsabgang, einschließlich Absicherung des	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Spannungskreises für Steuerspannung mit Leitungsschutzschalter. Der Hauptschutz des Motorabganges in beiden Betriebsarten über Schütze der Umgehungssteuerung verriegelt. Einschließlich Montage im Verteilerschrank.	
	Kommentar: Die erforderlichen Frequenzumrichter sind in dieser Position nicht enthalten und sind mit den entsprechenden Positionen aus LG 87 auszuschriften.	
<b>880741A</b>	<b>Steuerfunktion Umg.Umrichter VT 400V 5,5kW</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880741B</b>	<b>Steuerfunktion Umg.Umrichter VT 400V 7,5kW</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880741C</b>	<b>Steuerfunktion Umg.Umrichter VT 400V 11kW</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880741D</b>	<b>Steuerfunktion Umg.Umrichter VT 400V 15kW</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880742</b>	Steuerfunktion zur Umgehung eines Frequenzumrichters (Umg.Umrichter) mit Verteilerschrank (VT) für die im Positionsstichwort angegebene Spannung und Leistung mit Stern-Dreieck-Anlauf (YD). Betriebsartenvorwahlschalter mit den Stellungen Frequenzumrichter/Umgehung in der Verteilertür als Schlüsselschalter eingebaut, alle Ein- und Ausgänge auf Reihenklemmen geführt, Spannungsversorgung über einen Leistungsabgang, einschließlich Absicherung des Spannungskreises für Steuerspannung mit Leitungsschutzschalter. Der Hauptschutz des Motorabganges in beiden Betriebsarten über Schütze der Umgehungssteuerung verriegelt. Einschließlich Montage im Verteilerschrank.	
	Kommentar: Die erforderlichen Frequenzumrichter sind in dieser Position nicht enthalten und sind mit den entsprechenden Positionen aus LG 87 auszuschriften.	
<b>880742A</b>	<b>Steuerfunktion Umg.Umrichter VT 400V 11kW YD</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880742B</b>	<b>Steuerfunktion Umg.Umrichter VT 400V 15kW YD</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880742C</b>	<b>Steuerfunktion Umg.Umrichter VT 400V 18,5kW YD</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880742D</b>	<b>Steuerfunktion Umg.Umrichter VT 400V 22kW YD</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880742E</b>	<b>Steuerfunktion Umg.Umrichter VT 400V 30kW YD</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880742F</b>	<b>Steuerfunktion Umg.Umrichter VT 400V 37kW YD</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880742G</b>	<b>Steuerfunktion Umg.Umrichter VT 400V 45kW YD</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880742H</b>	<b>Steuerfunktion Umg.Umrichter VT 400V 55kW YD</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880742I</b>	<b>Steuerfunktion Umg.Umrichter VT 400V 75kW YD</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880742J</b>	<b>Steuerfunktion Umg.Umrichter VT 400V 90kW YD</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>880743</b>	Steuerfunktion zur Umgehung eines Frequenzumrichters (Umg.Umrichter) mit Verteilerschrank (VT).	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

<b>880743X</b>	<b>Steuerfunktion Umg.Umrichter VT</b> Spezifikation: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
880745	Fernbedientableau mit Leuchtdrucktaster. Alle Ein- und Ausgänge sind auf Reihenklammen geführt. Im Positionsstichwort angegeben ist die Montageart Aufputz (AP) oder Unter Putz (UP).	
<b>880745A</b>	<b>Fernbedienungstableau AP</b> Spezifikation: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
<b>880745B</b>	<b>Fernbedienungstableau UP</b> Spezifikation: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
<b>8812</b>	<b>Verteiler Dienstleistungen</b>	
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
881202	Projektspezifisches Engineering.	
<b>881202A</b>	<b>Projektspezifisches Engineering Einbindung AK-System</b> Einbindung eines vom AG vorgegebenen Anlagenkennzeichnungs-Systems (AK-System) in das Engineering. Angaben zu AK-System: <input type="text"/>	<b>PA</b>
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
<b>881202B</b>	<b>Projektspezifisches Engineering</b> Spezifikation: <input type="text"/>	<b>PA</b>
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
881206	Erweiterung der Dokumentation ergänzend zu den in der LG 88 angeführten Unterlagen oder geänderte Ausführung der Dokumentation.	
<b>881206A</b>	<b>Erweiterte Dokumentation Einbindung AK-System</b> Einbindung eines vom AG vorgegebenen Anlagenkennzeichnungs-Systems (AK-System) in die Dokumentation.	<b>PA</b>
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Erweiterte Dokumentaion Einbind.AK-System geändert auf Erweiterte Dokumentation Einbind.AK-System.	
<b>881206B</b>	<b>Erweiterte Dokumentation geänderte Ausführung dig.</b> Dokumentation zusätzlich in digitaler Form (dig.) auf Datenträger.	<b>PA</b>
<b>881206C</b>	<b>Erweiterte Dokumentation geänderte Ausführung dig.bearb.</b> Dokumentation zusätzlich in digitaler bearbeitbarer (dig. bearb.) Form auf Datenträger. Spezifikation: <input type="text"/>	<b>PA</b>
<b>881206D</b>	<b>Erweiterte Dokumentation</b> Spezifikation (z.B. Raumbuch): <input type="text"/>	<b>PA</b>
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
881210	Probetrieb für die im Positionsstichwort angegebene Dauer.	
<b>881210A</b>	<b>14-tägiger Probetrieb</b> <i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	<b>PA</b>
<b>881210B</b>	<b>Erweiterter Probetrieb</b> Erweiterter (über den 14-tägigen Probetrieb hinausgehenden) Probetrieb. Spezifikation: <input type="text"/>	<b>PA</b>
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

*Änderung:* Positionsstichwort von Erweiterter Probebetrieb n.W.AG zur LG 88 geändert auf Erweiterter Probebetrieb lt. Spezifikation zur LG 88.

881211 [Zusätzliche Dienstleistung lt. Spezifikation zur LG 88.](#)

**881211X Dienstleistung** **PA**

Spezifikation:

*LB-Version: 12*

881212 [Anzeichnen von Schlitzen, Aussparungen, Durchbrüchen, Stellen für Befestigungsmittel, wenn die Herstellung derselben nicht durch den AN erfolgt.](#)

**881212A Bauangaben** **PA**

*LB-Version: 12*

*Geringfügig Geändert*

**8822 Klemmarbeiten Kabel GA-System, sonst. Klemmarbeiten**

**Allgemeines:**

Die Positionen dieser Unterleistungsgruppe beinhalten das ein- oder beidseitige Anklemmen von Kabeln GA-System für nicht gelieferte und montierte externe Geräte (nicht aus dem Leistungsumfang GA-System), für funktionstechnische Anknüpfungspunkte und sonstige (sonst.) Anklemmarbeiten.

Bei externen Geräten werden Ein- und Ausgänge der Automationseinrichtungen oder Komponenten der Raumautomation sowie Spannungsversorgungen der Geräte angeklemt.

Bei funktionstechnischen Anknüpfungspunkten werden Ein- und Ausgänge der Automationseinrichtungen oder Komponenten der Raumautomation angeklemt.

Einseitiges (eins.) Anklemmen umfasst das Anklemmen auf Seite GA-System.

Beidseitiges (beids.) Anklemmen umfasst das Anklemmen auf Seite GA-System und Peripherie.

Externe Geräte sind z.B.:

- Motore für den Sonnenschutz
- Fensterkontakte und Präsenzmelder
- Leuchten
- Volumenstromregler
- Fan-Coil Geräte
- Bodenkonvektoren
- Energiezähler
- Brandschutzklappen
- Brandrauchsteuerklappen

Funktionstechnische Anknüpfungspunkte sind z.B.:

Ein- und Ausgänge von Geräten anderer Gewerke wie:

- Kessel
- Kältemaschinen/Wärmepumpen
- autarke Steuer- und Regelsysteme
- Ventilatoren
- Pumpen
- Befeuchter
- WRG-Systeme
- Hebeanlagen
- Druckhalteanlagen

sowie Ein- und Ausgänge von Fremdgewerken

In die Einheitspreise einkalkuliert sind Kleinmaterial und Montagezubehör sowie die Überprüfung auf richtigen Anschluss.

*Kommentar:*

*Sonst Klemmarbeiten gelten für ggf. zusätzlich erforderliche Anklemmarbeiten durch den AN GA-System. Die Leistungen gelten nicht für das Anklemmen von Komponenten/Verbrauchern an GA-System Verteiler, da solche Leistungen in die Einheitspreise der LG 88 einzurechnen sind!*

*LB-Version: 12*

*Geändert*

882201 [Einseitiges \(eins.\) Anklemmen von externen Geräten. Im Positionsstichwort angegeben ist das externe Gerät.](#)

**882201A Antriebsmotor Sonnenschutz 24V eins.** **Stk**

*LB-Version: 12*

*Geringfügig Geändert*

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
882201B	<b>Antriebsmotor Sonnenschutz 230V eins.</b>	<b>Stk</b>
882201C	<b>Antriebsmotor Sonnenschutz SMI eins.</b>	<b>Stk</b>
882201D	<b>Präsenz-/Anwesenheitsmelder eins.</b>	<b>Stk</b>
882201E	<b>Präsenz-/Anwesenheitsmelder inkl.Helligkeitssensor eins.</b>	<b>Stk</b>
882201F	<b>Leuchte mit ELVG 0/1 eins.</b>	<b>Stk</b>
882201G	<b>Leuchte ELVG 0/1 + dimmbar (0-10V) eins.</b>	<b>Stk</b>
882201H	<b>Leuchte ELVG DALI (Bus und Spannungsvers.) eins.</b>	<b>Stk</b>
882201I	<b>FC/BK mit 3-stufigem Gebläse eins.</b>	<b>Stk</b>
882201J	<b>FC/BK mit stufenlos regelbarem Gebläse eins.</b>	<b>Stk</b>
882201K	<b>Fensterkontakt eins.</b>	<b>Stk</b>
882201L	<b>Volumenstromregler 24V eins.</b>	<b>Stk</b>
882201M	<b>Volumenstromregler 24V+Stellungsrückm.eins.</b>	<b>Stk</b>
882201N	<b>Volumenstromregler 24V+Bus eins.</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i>	
882201O	<b>Energiezähler 24V eins.</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
882201P	<b>Energiezähler 230V eins.</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
882201Q	<b>Energiezähler 24V+Bus eins.</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
882201R	<b>Energiezähler 230V+Bus eins.</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
882202	<b>Einseitiges (eins.) Anklemmen von externen Geräten.</b>	
882202X	<b>Externes Gerät eins.</b>	<b>Stk</b>
	Spezifikation: <span style="background-color: #e0f0ff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 80px; height: 15px;"></span>	
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
882204	<b>Einseitiges (eins.) Anklemmen von Brandschutzklappen oder Brandrauchsteuerklappen. Im Positionsstichwort angegeben ist die Klappentypen, die Anzahl der Stellungsrückmeldungen und ob die Klappe an ein Busringssystem (RBus) angeschlossen wird.</b>	
882204A	<b>Brandschutzklappe 24V eins.</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12                      Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Grundtext angepasst.	
882204B	<b>Brandschutzklappe 230V eins.</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12                      Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Grundtext angepasst.	
882204C	<b>Brandschutzklappe 24V eins.+2 Stellungsrückm.</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12                      Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Grundtext	



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>882204D</b>	<b>Brandschutzklappe 24V eins.+2 Stellungsrückm.+RBus</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Grundtext	
<b>882204E</b>	<b>Brandschutzklappe 230V eins.+2 Stellungsrückm.</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Grundtext	
<b>882204F</b>	<b>Brandschutzklappe 230V eins.+2 Stellungsrückm.+RBus</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Grundtext	
<b>882204G</b>	<b>Brandrauchsteuerklappe 24V eins.</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
<b>882204H</b>	<b>Brandrauchsteuerklappe 230V eins.</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
<b>882204I</b>	<b>Brandrauchsteuerklappe 24V eins.+2 Stellungsrückm.</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
<b>882204J</b>	<b>Brandrauchsteuerklappe 24V eins.+2 Stellungsrückm.+RBus</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
<b>882204K</b>	<b>Brandrauchsteuerklappe 230V eins.+2 Stellungsrückm.</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Folgetext entfernt.	
<b>882204L</b>	<b>Brandrauchsteuerklappe 230V eins.+2 Stellungsrückm.+RBus</b>	<b>Stk</b>
<b>882206</b>	Einseitiges (eins.) Anklemmen von funktionstechnischen Anknüpfungspunkten (funkt.tech.Anknüpfungsp.). Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der Anschlüsse und der Querschnitt.	
<b>882206A</b>	<b>Funkt.techn.Anknüpfungsp. eins.3-7x1,5 mm2</b>	<b>Stk</b>
<b>882207</b>	Einseitiges (eins.) Anklemmen von funktionstechnischen Anknüpfungspunkten (funkt.tech.Anknüpfungsp.).	
<b>882207X</b>	<b>Funkt.techn.Anknüpfungsp. eins.</b>	<b>Stk</b>
	Spezifikation: <span style="background-color: #e0f0ff; border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
<b>882208</b>	Einseitiges (eins.) Anklemmen von Kabel mit den im Positionsstichwort angegebenen Aderzahlen und Querschnitten.	
<b>882208A</b>	<b>Sonst. Klemmarbeiten eins. bis 3x 1,5 mm2</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i>	
<b>882208B</b>	<b>Sonst. Klemmarbeiten eins. bis 5x 1,5 mm2</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i>	
<b>882208C</b>	<b>Sonst. Klemmarbeiten eins. bis 7x 1,5 mm2</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i>	
<b>882208D</b>	<b>Sonst. Klemmarbeiten eins. bis 3x 2,5 mm2</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i>	
<b>882208E</b>	<b>Sonst. Klemmarbeiten eins. bis 5x 2,5 mm2</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i>	
<b>882208F</b>	<b>Sonst. Klemmarbeiten eins. bis 7x 2,5 mm2</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 12</i>	
<b>882208X</b>	<b>Sonst. Klemmarbeiten eins.</b> Spezifikation: <span style="background-color: cyan; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 80px; height: 1em;"></span>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i>	
882209	Beidseitiges (beids.) Anklemmen von externen Geräten. Im Positionsstichwort angegeben ist das externe Gerät.	
<b>882209A</b>	<b>Antriebsmotor Sonnenschutz 24V beids.</b>	<b>Stk</b>
<b>882209B</b>	<b>Antriebsmotor Sonnenschutz 230V beids.</b>	<b>Stk</b>
<b>882209C</b>	<b>Antriebsmotor Sonnenschutz SMI beids.</b>	<b>Stk</b>
<b>882209D</b>	<b>Präsenz-/Anwesenheitsmelder beids.</b>	<b>Stk</b>
<b>882209E</b>	<b>Präsenz-/Anwesenheitsmelder inkl.Helligkeitssensor beids.</b>	<b>Stk</b>
<b>882209F</b>	<b>Leuchte mit ELVG 0/1 beids.</b>	<b>Stk</b>
<b>882209G</b>	<b>Leuchte ELVG 0/1 + dimmbar (0-10V) beids.</b>	<b>Stk</b>
<b>882209H</b>	<b>Leuchte ELVG DALI (Bus und Spannungsvers.) beids.</b>	<b>Stk</b>
<b>882209I</b>	<b>FC/BK mit 3-stufigem Gebläse beids.</b>	<b>Stk</b>
<b>882209J</b>	<b>FC/BK mit stufenlos regelbarem Gebläse beids.</b>	<b>Stk</b>
<b>882209L</b>	<b>Volumenstromregler 24V beids.</b>	<b>Stk</b>
<b>882209M</b>	<b>Volumenstromregler 24V beids.+Stellungsrückm.</b>	<b>Stk</b>
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i> Folgetext entfernt.	
<b>882209N</b>	<b>Volumenstromregler 24V+Bus beids.</b>	<b>Stk</b>
<b>882209O</b>	<b>Energiezähler 24V beids.</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
<b>882209P</b>	<b>Energiezähler 230V beids.</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
<b>882209Q</b>	<b>Energiezähler 24V+Bus beids.</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
<b>882209R</b>	<b>Energiezähler 230V+Bus beids.</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
882210	Beidseitiges (beids.) Anklemmen von externen Geräten. Im Positionsstichwort angegeben ist das externe Gerät. Abgerechnet wird die Anzahl der angeklemmten Geräte.	
<b>882210X</b>	<b>Externes Gerät beids.</b> Spezifikation: <span style="background-color: cyan; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 80px; height: 1em;"></span>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
882212	Beidseitiges (beids.) Anklemmen von Brandschutzklappen oder Brandrauchsteuerklappen. Im Positionsstichwort angegeben sind Klappentypen, die Anzahl der Stellungsrückmeldungen und ob die Klappe an ein Busringssystem (RBus) angeschlossen wird.	
<b>882212A</b>	<b>Brandschutzklappe 24V beids.</b>	<b>Stk</b>
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i> Grundtext angepasst.	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>882212B</b>	<b>Brandschutzklappe 230V beids.</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Grundtext angepasst.	
<b>882212C</b>	<b>Brandschutzklappe 24V beids.+2 Stellungsrückm.</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Grundtext	
<b>882212D</b>	<b>Brandschutzklappe 24V beids.+2 Stellungsrückm.+RBus</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Grundtext	
<b>882212E</b>	<b>Brandschutzklappe 230V beids.+2 Stellungsrückm.</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Grundtext	
<b>882212F</b>	<b>Brandschutzklappe 230V beids.+2 Stellungsrückm.+RBus</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Grundtext	
<b>882212G</b>	<b>Brandrauchsteuerklappe 24V beids.</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Grundtext angepasst.	
<b>882212H</b>	<b>Brandrauchsteuerklappe 230V beids.</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Grundtext angepasst.	
<b>882212I</b>	<b>Brandrauchsteuerklappe 24V beids.+2 Stellungsrückm.</b>	<b>Stk</b>
	Einschließlich 2 Stellungsrückmeldungen.	
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Grundtext	
<b>882212J</b>	<b>Brandrauchsteuerklappe 24V beids.+2 Stellungsrückm.+RBus</b>	<b>Stk</b>
	Einschließlich 2 Stellungsrückmeldungen.	
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Grundtext	
<b>882212K</b>	<b>Brandrauchsteuerklappe 230V beids.+2 Stellungsrückm.</b>	<b>Stk</b>
	Einschließlich 2 Stellungsrückmeldungen.	
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Grundtext	
<b>882212L</b>	<b>Brandrauchsteuerklappe 230V beids.+2 Stellungsrückm.+RBus</b>	<b>Stk</b>
	Einschließlich 2 Stellungsrückmeldungen.	
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Grundtext	
882214	Beidseitiges (beids.) Anklemmen von funktionstechnischen Anknüpfungspunkten (funkt.techn.Anknüpfungsp.). Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der Anschlüsse und der Querschnitt.	
<b>882214A</b>	<b>Funkt.techn.Anknüpfung.beids.3 -7x1,5 mm2</b>	<b>Stk</b>
882215	Beidseitiges (beids.) Anklemmen von funktionstechnischen Anknüpfungspunkten (funkt.tech.Anknüpfungsp.).	
<b>882215X</b>	<b>Funkt.techn.Anknüpfung.beids.</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Spezifikation: *LB-Version: 12**Geringfügig Geändert*

882216	Beidseitiges (beids.) Anklemmen von Kabel mit den im Positionsstichwort angegebenen Aderzahlen und Querschnitten.	
<b>882216A</b>	<b>Sonst. Klemmarbeiten beids. bis 3x 1,5 mm2</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i>	
<b>882216B</b>	<b>Sonst. Klemmarbeiten beids. bis 5x 1,5 mm2</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i>	
<b>882216C</b>	<b>Sonst. Klemmarbeiten beids. bis 7x 1,5 mm2</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i>	
<b>882216D</b>	<b>Sonst. Klemmarbeiten beids. bis 3x 2,5 mm2</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i>	
<b>882216E</b>	<b>Sonst. Klemmarbeiten beids. bis 5x 2,5 mm2</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i>	
<b>882216F</b>	<b>Sonst. Klemmarbeiten beids. bis 7x 2,5 mm2</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12</i>	
<b>882216X</b>	<b>Sonst. Klemmarbeiten beids.</b>	<b>Stk</b>
	Spezifikation: <input type="text"/>	
	<i>LB-Version: 12</i>	